

Set 810 S Infrarot

**Audiologie | Kabellose Fernsehtonübertragung
für Menschen mit Hörproblemen**

Art.-Nr. 009370

Allgemeine Beschreibung

Das Set 810 S ist ein drahtloses Stereo-Hörsystem speziell für Hörgeräte-träger. Die Übertragung erfolgt durch Infrarotlicht. Der Sender TI 810 läßt sich direkt an Fernsehgeräte oder HiFi-Komponenten anschließen. Der Empfänger läßt sich mit dem integrierten Clip an der Kleidung befestigen. Die Übertragung vom Clip-Empfänger zum Hörgerät erfolgt über die mitgelieferte Induktionsschlinge oder alternativ über Induktionskoppler oder Anschlußkabel zum Audioanschluss des Hörgerätes.



Merkmale

- Ideal für den Einsatz mit Hörgeräten
- Teleschlinge für Hörgeräte mit T-Stellung im Lieferumfang
- Anschluß an jeden Sennheiser-Kopfhörer möglich
- Umschaltbarer Stereo/Mono-Betrieb
- Hervorragende Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression
- Integrierte Lademöglichkeit für Zusatzakku
- Schnellladung des Empfängerakkus im Sender
- Lieferumfang: 1 Empfänger RI 810 S, 1 Sender TI 810, 1 Akku BA 151, 1 Steckernetzteil für Sender, 1 Induktionsschlinge EZT 1011, 1 NF-Anschlußkabel mit Klinenstecker 3,5/6,3 mm, 1 SCART-Adapter

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|--|----------------------------------|
| ■ Zusätzlicher Akku BA 151 | Art.-Nr. 004146 |
| ■ Ladegerät L 151-2 | Art.-Nr. 004457 |
| ■ TV-Mikrofon MKE 800 TV | Art.-Nr. 004995 |
| ■ Kopfhörer HD 25 SP | Art.-Nr. 003759 |
| ■ Induktionsplättchen EZI 120 | Art.-Nr. 003448 |
| ■ Kabel zum Direktanschluss an Hörgeräte HZL-Serie | siehe Audiologie-Zubehör (Kabel) |

Produktvarianten

- | | |
|---|-----------------|
| ■ Set 810 S-UK wie Set 810 S, jedoch mit UK-Steckernetzteil und MKE 800 TV im Lieferumfang | Art.-Nr. 009371 |
| ■ Set 810 S-120 wie Set 810 S, jedoch mit 120-V-Steckernetzteil, Cinch-Adapter und MKE 800 TV im Lieferumfang | Art.-Nr. 009372 |

Technische Daten System

Farberot/anthrazit
 Modulationsverfahren FM, stereo
 Trägerfrequenzen 863,25 MHz, 863,75 MHz
 NF-Übertragungsbereich 40 Hz – 15 KHz
 Klirrfaktor (elektrisch) < 2 % bei 120 dB
 Rauschspannungsabstand 60 dB A eff
 Reichweite 100 m

Technische Daten Sender

Frequenzwahl 2 Kanäle schaltbar
 Audioanschluß 3,5 mm Klinke, stereo/mono
 Mikrofonanschluß 2,5 mm Klinke, mono
 Akku-Ladezeit (Empfänger) ca. 4 h
 Akku-Ladezeit (Ersatzakku) ca. 14 h
 Stromversorgung Sender 12 V DC über Netzteil
 Gewicht ca. 94 g ohne Akku
 Abmessungen Ø 150 mm, Höhe 47 mm

Technische Daten Empfänger

Frequenzwahl Frequenzsuchlauf
 Max. Schalldruck > 125 dB
 Betriebszeit > 4 h
 Stromversorgung 2,4 V DC über Akku BA 151
 Gewicht ca. 51 g ohne Akku
 Abmessungen (L x B x H) 230 x 125 x 25 mm