

Set 820 S Hochfrequenz

Audiologie | Kabellose Fernsehtonübertragung
für Menschen mit Hörproblemen

Art.-Nr. 009373

Allgemeine Beschreibung

Das Set 820 S ist ein drahtloses Stereo-Hörsystem speziell für Hörgeräte-träger. Die Übertragung erfolgt per Funksignal (HF). Der Sender TR 820 läßt sich direkt an Fernsehgeräte oder HiFi-Komponenten anschließen. Der Empfänger läßt sich mit dem integrierten Clip an der Kleidung befestigen. Die Übertragung vom Clip-Empfänger zum Hörgerät erfolgt über die mitgelieferte Induktionsschlinge oder alternativ über Induktionskoppler oder Anschlußkabel zum Audioanschluss des Hörgerätes.



Merkmale

- Ideal für den Einsatz mit Hörgeräten
- Teleschlinge für Hörgeräte mit T-Stellung im Lieferumfang
- Anschluß an jeden Sennheiser-Kopfhörer möglich
- Umschaltbarer Stereo/Mono-Betrieb
- Hervorragende Sprachverständlichkeit durch zuschaltbare Kompression
- Integrierte Lademöglichkeit für Zusatzakku
- Schnellladung des Empfängerakkus im Sender
- Lieferumfang: 1 Empfänger RR 820 S, 1 Sender TR 820, 1 Akku BA 151, 1 Steckernetzteil für Sender, 1 Induktionsschlinge EZT 1011, 1 NF-Anschlußkabel mit Klinenstecker 3,5/6,3 mm, 1 SCART-Adapter

Empfohlenes Zubehör

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| ■ Zusätzlicher Akku BA 151 | Art.-Nr. 004146 |
| ■ Empfänger RR 820 | Art.-Nr. 004986 |
| ■ Sender (optional) | |
| TR 820 | Art.-Nr. 004984 |
| TR 820-UK | Art.-Nr. 004992 |
| ■ TV-MikrofonMKE 800 TV | Art.-Nr. 004995 |
| ■ Ladegerät L 151-2 | Art.-Nr. 004457 |

Produktvarianten

- | | |
|---|-----------------|
| ■ Set 820 S-UK, wie Set 820, jedoch mit UK-Steckernetzteil und MKE 800 TV im Lieferumfang | Art.-Nr. 009374 |
|---|-----------------|

Technische Daten System

Farbe	blau/anthrazit
Modulationsverfahren	FM, stereo
Trägerfrequenzen	863,25 MHz, 863,75 MHz
NF-Übertragungsbereich	40 Hz – 15 KHz
Klirrfaktor (elektrisch)	< 2 % bei 120 dB
Rauschspannungsabstand	60 dB A eff
Reichweite	100 m

Technische Daten Sender

Frequenzwahl	2 Kanäle schaltbar
Audioanschluß	3,5 mm Klinke, stereo/mono
Mikrofonanschluß	2,5 mm Klinke, mono
Akku-Ladezeit (Empfänger)	ca. 4 h
Akku-Ladezeit (Ersatzakku)	ca. 14 h
Stromversorgung Sender	12 V DC über Netzteil
Gewicht	ca. 94 g ohne Akku
Abmessungen	∅ 150 mm, Höhe 47 mm

Technische Daten Empfänger

Frequenzwahl	Frequenzsuchlauf
Max. Schalldruck	> 125 dB
Betriebszeit	> 4 h
Stromversorgung	2,4 V DC über Akku BA 151
Gewicht	ca. 51 g ohne Akku
Abmessungen (L x B x H)	230 x 125 x 25 mm