EW-DX Frequency range S4-10
630.000 - 693.800 MHz

SENNHEISER

Standard mode - 600 kHz frequency spacing

US TV Channel	Ch. 40 (626-632 MHz)	Ch. 41 (632-638 MHz)	Ch. 42 (638-644 MHz)	Ch. 43 (644-650 MHz)	Ch. 44 (650-656 MHz)	Ch. 45 (656-662 MHz)	Ch. 46 (662-668 MHz)	Ch. 47 (668-674 MHz)	Ch. 48 (674-680 MHz)	Ch. 49 (680-686 MHz)	Ch. 50 (686-692 MHz)
	Ch. 51 (692-698 MHz)										
EBU TV Channel	Ch. 41 (630-638 MHz)	Ch. 42 (638-646 MHz)	Ch. 43 (646-654 MHz)	Ch. 44 (654-662 MHz)	Ch. 45 (662-670 MHz)	Ch. 46 (670-678 MHz)	Ch. 47 (678-686 MHz)	Ch. 48 (686-694 MHz)			

Channel	Frequency
1	630.000
2	630.600
3	631.200
4	631.800
5	632.400
6	633.000
7	633.600
8	634.200
9	634.800
10	635.400
11	636.000
12	636.600
13	637.200
14	637.800
15	638.400
16	639.000
17	639.600
18	640.200
19	640.800
20	641.400

Channel	Frequency
21	642.000
22	642.600
23	643.200
24	643.800
25	644.400
26	645.000
27	645.600
28	646.200
29	646.800
30	647.400
31	648.000
32	648.600
33	649.200
34	649.800
35	650.400
36	651.000
37	651.600
38	652.200
39	652.800
40	653.400

Channel	Frequency
41	654.000
42	654.600
43	655.200
44	655.800
45	656.400
46	657.000
47	657.600
48	658.200
49	658.800
50	659.400
51	660.000
52	660.600
53	661.200
54	661.800
55	662.400
56	663.000
57	663.600
58	664.200
59	664.800
60	665.400

Channel	Frequency
61	666.000
62	666.600
63	667.200
64	667.800
65	668.400
66	669.000
67	669.600
68	670.200
69	670.800
70	671.400
71	672.000
72	672.600
73	673.200
74	673.800
75	674.400
76	675.000
77	675.600
78	676.200
79	676.800
80	677.400

Channel	Frequency
81	678.000
82	678.600
83	679.200
84	679.800
85	680.400
86	681.000
87	681.600
88	682.200
89	682.800
90	683.400
91	684.000
92	684.600
93	685.200
94	685.800
95	686.400
96	687.000
97	687.600
98	688.200
99	688.800
100	689.400

Channel	Frequency
101	690.000
102	690.600
103	691.200
104	691.800
105	692.400
106	693.000
107	693.600

Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see **www.sennheiser.com/sifa**

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter **www.sennheiser.com/sifa**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com, Publ. 04/23, 597245/A01