# ew G4 Series

Technische Daten & Herstellererklärungen
Specifications & Manufacturer declarations
Caractéristiques techniques & Déclarations du fabricant
Dati tecnici & Dichiarazioni del costruttore
Especificaciones técnicas & Declaraciones del fabricante
Dados técnicos & Declarações do fabricante
Technische specificaties & Verklaringen van de fabrikant
Dane techniczne & Deklaracje producenta
Tekniska data & Tillverkarintyg
Tekniske data & Producenterklæringer
Tekniset tiedot & Valmistajan vakuutukset
Τεχνικά χαρακτηριστικά & Δηλώσεις κατασκευαστή
Teknik Bilgiler & Üretici Beyanları
技术参数 & 制造商声明
技術仕様 & 製造者宣言
기술 데이터 & 제조사 선언

SENNHEISER

www.sennheiser.com/download

Sennheiser electronic SE & Co. KG

Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany
www.sennheiser.com

Printed in Germany, Publ.06/25, 575859/A14

## SPECIFICATIONS

### EM 100 G4 (True Diversity Receiver)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM |
| Frequency ranges | A1: 470 - 516 MHz<br>A: 516 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>G: 566 - 608 MHz<br>GB: 606 - 648 MHz<br>B: 626 - 668 MHz<br>C: 734 - 776 MHz<br>C-TH: 748.2 - 757.8 MHz<br>D: 780 - 822 MHz<br>E: 823 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz<br>1G8: 1785 - 1800 MHz |
| Switching bandwidth | up to 42 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Receiver principle | True diversity |
| Intermodulation attenuation | Typically ≥ 65 dB |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |
| Antenna inputs | 2 BNC sockets |

**AF characteristics**

| | |
|---|---|
| Compander system | Sennheiser HDX |
| Signal-to-noise ratio (1 mV, peak deviation) | ≥ 110 dBA |
| Total harmonic distortion (THD) | ≤ 0.9 % |
| AF output voltage (at peak deviation, 1 kHz AF) | 6.3 mm jack socket (unbalanced): +18 dBu<br>XLR socket (balanced): +18 dBu |

**Overall device**

| | |
|---|---|
| Temperature range | -10 °C to +55 °C |
| Power supply | 12 V DC |
| Current consumption | 300 mA |
| Dimensions | Approx. 190 x 212 x 43 mm |
| Weight | Approx. 980 g |

### EM 300-500 G4 (True Diversity Receiver)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM |
| Frequency ranges | Aw+: 470 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>Gw1: 558 - 608 MHz<br>Gw: 558 - 626 MHz<br>GBw: 606 - 678 MHz<br>Bw: 626 - 698 MHz<br>Cw: 718 - 790 MHz<br>Cw-TH: 748.2 - 757.8 MHz<br>Dw: 790 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz |
| Switching bandwidth | up to 88 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Receiver principle | True diversity |
| Intermodulation attenuation | Typically ≥ 70 dB |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |
| Antenna inputs | 2 BNC sockets |

**AF characteristics**

| | |
|---|---|
| Compander system | Sennheiser HDX |
| AF frequency response | Mic: 80 – 18,000 Hz<br>Line: 25 – 18,000 Hz |
| Signal-to-noise ratio (1 mV, peak deviation) | SK 100 G4: ≥ 110 dBA<br>SK 300 G4/ SK 500 G4: ≥ 115 dBA |
| Total harmonic distortion (THD) | ≤ 0.9 % |
| Max. microphone/line input voltage | 3 $V_{eff}$ |
| Microphone/line input impedance | 40 kΩ, unbalanced / 1 MΩ |

**Overall device**

| | |
|---|---|
| Temperature range | -10 °C to +55 °C |
| Power supply | 2 AA batteries, 1.5 V (alkali manganese) or BA 2015 accupack, 2.4 V |
| Nominal voltage | 3 V battery / 2.4 V rechargeable battery |
| Current consumption: | |
| at nominal voltage | Typically 180 mA |
| with transmitter switched off | ≤ 25 µA |
| Operating time | Typically 8 h |
| Dimensions | Approx. 82 x 64 x 24 mm |
| Weight (incl. batteries) | Approx. 160 g |

### SKP 100 G4 (Plug-on Transmitter)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM |
| Switching bandwidth | up to 42 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Max. RF output power | 30 mW<br>E, JB and K+: limited to 10 mW |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |
| Frequency ranges | A1: 470 - 516 MHz<br>A: 516 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>G: 566 - 608 MHz<br>GB: 606 - 648 MHz<br>B: 626 - 668 MHz<br>C: 734 - 776 MHz<br>C-TH: 748.2 - 757.8 MHz<br>D: 780 - 822 MHz<br>E: 823 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz |

### SKM 100 G4 | SKM 100-S G4 | SKM 300 G4 | SKM 500 G4 (Handheld Transmitter)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM |
| Switching bandwidth | SKM 100(-S) G4: up to 42 MHz<br>SKM 300 G4/SKM 500 G4: up to 88 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Max. RF output power | 50 mW<br>A10, B10, E, JB, K+, 1G8: limited to 10 mW<br>Aw30, Bw30: limited to 30 mW<br>The use of 863-865 MHz is restricted to 10 mW in Europe. |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |
| Frequency ranges SKM 100(-S) G4 | A1: 470 - 516 MHz<br>A: 516 - 558 MHz<br>A10: 516 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>G: 566 - 608 MHz<br>GB: 606 - 648 MHz<br>B: 626 - 668 MHz<br>B10: 626 - 668 MHz<br>C: 734 - 776 MHz<br>C-TH: 748.2 - 757.8 MHz<br>D: 780 - 822 MHz<br>E: 823 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz<br>1G8: 1785 - 1800 MHz |
| Frequency ranges SKM 300 G4 | Aw+: 470 - 558 MHz<br>Aw30: 470 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>Gw1: 558 - 608 MHz<br>Gw: 558 - 626 MHz<br>GBw: 606 - 678 MHz<br>Bw: 626 - 698 MHz<br>Bw30: 626 - 698 MHz<br>Cw: 718 - 790 MHz<br>Cw-TH: 748.2 - 757.8 MHz<br>Dw: 790 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz |
| Frequency ranges SKM 500 G4 | Aw+: 470 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>Gw1: 558 - 608 MHz<br>Gw: 558 - 626 MHz<br>GBw: 606 - 678 MHz<br>Bw: 626 - 698 MHz<br>Cw: 718 - 790 MHz<br>Dw: 790 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz |
| Switching bandwidth | up to 42 MHz<br>SK 300 G4/SK 500 G4: up to 88 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Max. RF output power | 50 mW<br>A10, B10, E, JB, K+, 1G8: limited to 10 mW<br>Aw30, Bw30: limited to 30 mW<br>The use of 863-865 MHz is restricted to 10 mW in Europe. |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |

**AF characteristics**

| | |
|---|---|
| Compander system | Sennheiser HDX |
| AF frequency response | Mic: 80 – 18,000 Hz<br>Line: 25 – 18,000 Hz |
| Signal-to-noise ratio (1 mV, peak deviation) | SK 100 G4: ≥ 110 dBA<br>SK 300 G4/ SK 500 G4: ≥ 115 dBA |
| Total harmonic distortion (THD) | ≤ 0.9 % |
| Max. microphone/line input voltage | 3 $V_{eff}$ |
| Microphone/line input impedance | 40 kΩ, unbalanced / 1 MΩ |

**Overall device**

| | |
|---|---|
| Temperature range | -10 °C to +55 °C |
| Power supply | 2 AA batteries, 1.5 V (alkali manganese) or BA 2015 accupack, 2.4 V |
| Nominal voltage | 3 V battery / 2.4 V rechargeable battery |
| Current consumption: | |
| at nominal voltage | Typically 180 mA |
| with transmitter switched off | ≤ 25 µA |
| Operating time | Typically 8 h |
| Dimensions | Approx. Ø 50 x 265 mm |
| Weight (incl. batteries) | approx. 450 g |

### EK 100 G4 (Diversity Receiver)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM |
| Frequency ranges | A1: 470 - 516 MHz<br>A: 516 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>G: 566 - 608 MHz<br>GB: 606 - 648 MHz<br>B: 626 - 668 MHz<br>C: 734 - 776 MHz<br>C-TH: 748.2 - 757.8 MHz<br>D: 780 - 822 MHz<br>E: 823 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz |
| Switching bandwidth | up to 42 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Receiver principle | adaptive diversity |
| Intermodulation attenuation | ≥ 65 dB |
| Squelch | low: 5 dBµV<br>middle: 15 dBµV<br>high: 25 dBµV |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |

**AF characteristics**

| | |
|---|---|
| Compander system | Sennheiser HDX |
| Signal-to-noise ratio (1 mV, peak deviation) | ≥ 110 dBA |
| Total harmonic distortion (THD) | ≤ 0.9 % |
| AF output voltage (at peak deviation, 1 kHz AF) | 3.5 mm jack socket: +11 dBu (mono, unbalanced) |
| Adjustment range of audio output level | 42 dB, adjustable in steps of 6 dB |

**Overall device**

| | |
|---|---|
| Temperature range | -10 °C to +55 °C |
| Power supply | 2 AA batteries, 1.5 V (alkali manganese) or BA 2015 accupack |
| Nominal voltage | 3 V battery / 2.4 V rechargeable battery |
| Current consumption: | |
| at nominal voltage | Typically 180 mA |
| with receiver switched off | ≤ 25 µA |
| Operating time | Typically 8 h |
| Dimensions | Approx. 82 x 64 x 24 mm |
| Weight (incl. batteries) | Approx. 160 g |

### SKP 500 G4 (Plug-on Transmitter)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM |
| Frequency ranges | Aw+: 470 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>Gw1: 558 - 608 MHz<br>Gw: 558 - 626 MHz<br>GBw: 606 - 678 MHz<br>Bw: 626 - 698 MHz<br>Cw: 718 - 790 MHz<br>Dw: 790 - 865 MHz<br>JB: 806 - 810 MHz<br>K+: 925 - 937.5 MHz |
| Switching bandwidth | up to 88 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| Max. RF output power | 50 mW<br>JB, K+: limited to 10 mW<br>The use of 863-865 MHz is restricted to 10 mW in Europe. |
| Pilot tone squelch | Can be switched off |

**AF characteristics**

| | |
|---|---|
| Compander system | Sennheiser HDX |
| AF frequency response | 80 – 18,000 Hz |
| Signal-to-noise ratio (1 mV, peak deviation) | ≥ 120 dBA |
| Total harmonic distortion (THD) | ≤ 0.9 % |
| Max. input voltage | 6 $V_{eff}$ |
| Input impedance | 6 kΩ, unbalanced |
| Input capacitance | Switchable |

**Overall device**

| | |
|---|---|
| Temperature range | -10 °C to +55 °C |
| Power supply | 2 AA batteries, 1.5 V (alkali manganese) or BA 2015 accupack |
| Nominal voltage | 3 V battery / 2.4 V rechargeable battery |
| Current consumption: | |
| at nominal voltage | approx. 140 mA |
| with transmitter switched off | ≤ 25 µA |
| Operating time | approx. 4 to 6 hrs (depending on volume level) |
| Dimensions | Approx. 82 x 64 x 24 mm |
| Weight (incl. batteries) | Approx. 125 g |

### SR IEM G4 (Stereo Transmitter)

**RF characteristics**

| | |
|---|---|
| Modulation | Wideband FM stereo (MPX pilot tone) |
| Frequency ranges | A1: 470 - 516 MHz<br>A: 516 - 558 MHz<br>A30: 516 - 558 MHz<br>AS: 520 - 558 MHz<br>G: 566 - 608 MHz<br>GB: 606 - 648 MHz<br>B: 626 - 668 MHz<br>B30: 626 - 668 MHz<br>C: 734 - 776 MHz<br>C-TH: 748.2 – 757.8 MHz<br>D: 780 - 822 MHz<br>E: 823 - 865 MHz |
| Switching bandwidth | up to 42 MHz |
| Nominal/peak deviation | ±24 kHz / ±48 kHz |
| MPX pilot tone (frequency/deviation) | 19 kHz/±5 kHz |
| Antenna output | BNC socket, 50 Ω |
| Max. RF output power | 50 mW<br>A30, B30: limited to 30 mW<br>The use of 863-865 MHz is restricted to 10 mW in Europe. |

**AF characteristics**

| | |
|---|---|
| Compander system | Sennheiser HDX |
| AF frequency response | 25 Hz to 15 kHz |
| AF input<br>BAL AF IN L (I) + MONO/<br>BAL AF IN R (II) | 2x XLR-3/¼" (6.3 mm) jack combo socket, electronically balanced |
| Max. input level | +22 dBu |
| Total harmonic distortion (THD) | <0.9 % |
| Signal-to-noise ratio (at nominal load and peak deviation) | >90 dB |
| AF output<br>LOOP OUT BAL L (I)/LOOP OUT BAL R (II) | ¼" (6.3 mm) stereo jack socket, balanced |

**Overall device**

| | |
|---|---|
| Temperature range | -10 °C to +55 °C |
| Power supply | 12 V DC |
| Current consumption | max. 350 mA |
| Dimensions | Approx. 202 x 212 x 43 mm |
| Weight | Approx. 980 g |

### Power supply units NT 2-3 CW & NT 12-5 CW

| | NT 2-3 CW | NT 12-5 CW |
|---|---|---|
| Nominal input voltage | 100 to 240 V AC | 100 to 240 V AC |
| Power frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nominal output voltage | 12 V DC | 12 V DC |
| Output current | max. 400 mA | max. 500 mA |
| Standby power consumption | ≤ 0.3 W | ≤ 0.075 W @230 V AC<br>≤ 0.1 W @115 V AC |
| Energy efficiency level | VI | VI |
| Operating temperature | -10 °C to +40 °C | 0 °C to +40 °C |
| Relative air humidity | max. 95 % | max. 95 % |

### Information on rated RF output power

**SK devices**

| Frequency range | RF output power |
|---|---|
| 470 - 558 MHz | 25 mW |
| 558 - 626 MHz | 25 mW |
| 626 - 698 MHz | 40 mW |
| 718 - 786 MHz | 40 mW |
| 790 - 862 MHz | 50 mW |
| 863 - 865 MHz | 10 mW |

**SKM devices**

| Frequency range | RF output power |
|---|---|
| 470 - 558 MHz | 30 mW |
| 558 - 626 MHz | 30 mW |
| 626 - 698 MHz | 40 mW |
| 718 - 786 MHz | 40 mW |
| 790 - 862 MHz | 40 mW |
| 863 - 865 MHz | 8 mW |

## DE

### Herstellererklärungen

**Garantie**
Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für dieses Produkt eine Garantie von 24 Monaten.
Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet www.sennheiser.com oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

**Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen**
In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen. Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:
www.sennheiser.com/sifa

**In Übereinstimmung mit folgenden Anforderungen**

- Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit
- WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)
- Verordnung (EU) 2023/1542

**Hinweise zur Entsorgung**
Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.
Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recyclingzu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe nutzbar zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.
Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschluckungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.
Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

**EU-Konformitätserklärung**
- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)

Hiermit erklärt Sennheiser electronic SE & Co. KG, dass der Funkanlagentyp evolution wireless G4 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:
www.sennheiser.com/download

## EN

### Manufacturer Declarations

**Warranty**
Sennheiser electronic SE & Co. KG gives a warranty of 24 months on this product.
For the current warranty conditions, please visit our website at www.sennheiser.com or contact your Sennheiser partner.
**Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:**
Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products.
For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:
Australia: https://en-au.sennheiser.com/
New Zealand: https://en-nz.sennheiser.com/
Sennheiser goods come with guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.
This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law
To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website
Australia: https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact
New Zealand:https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact
All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.
Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

**Conditions and restrictions for using frequencies**
There may be special conditions and restrictions for using frequencies in your country. Before putting the product into operation, find the information for your country at the following address:
www.sennheiser.com/sifa

**In compliance with the following requirements**

**EU:**
- Regulation (EU) 2023/988 on general product safety
- WEEE Directive (2012/19/EU)

**UK:**
- Regulation (EU) 2023/1542
- WEEE Regulations (2013)
- Battery Regulations (2015)

**Notes on disposal**
The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.
The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.
If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.
Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.

**UK Declaration of conformity**
- RoHS Regulations (2013)
- Radio Equipment Regulations (2017)

Importer: Sennheiser UK Ltd.
Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow
Buckinghamshire SL7 1EY, United Kingdom

**EU Declaration of conformity**
- RoHS Directive (2011/65/EU)

Hereby, Sennheiser electronic SE & Co. KG declares that the radio equipment type evolution wireless G4 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.sennheiser.com/download

**Statements regarding FCC and ISED**
This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Innovation, Science and Economic Development Canada. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This class B digital device complies with the Canadian ICES-003.
Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by Sennheiser electronic Corp. may void the FCC authorization to operate this equipment. Before putting the device into operation, please observe the respective country-specific regulations!
Contact information:
Sennheiser Electronic Corporation
1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371
www.sennheiser.com
**Caution:**
You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in the instruction manual could void your authority to operate this equipment. Wireless microphone users shall rely on the white space databases in part 15 to determine that their intended operating frequencies are available for unlicensed wireless microphone operation at the location where they will be used. Wireless microphone users must register with and check a white space database to determine available channels prior to beginning operation at a given location. A user must re-check the database for available channels if it moves to another location.
**Radiofrequency radiation exposure information:**
This equipment complies with FCC and ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The **SR IEM G4** should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
**SK / SKM / SKP:** The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.
**RSS-Gen Issue 5 - 6.8 Transmit antenna**
This radio transmitter [IC: 2099A-G4SR] has been approved by Innovation, Science and Economic Development Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum permissible gain indicated. Antenna types not included in this list that have a gain greater than the maximum gain indicated for any type listed are strictly prohibited for use with this device.
Omni Antenna: +1.75 dBi, 50 Ω
**RSS-210 Issue 10 Annex G.6**
This device operates on a no-interference, no-protection basis. Should the user seek to obtain protection from other radio services operating in the same TV bands, a radio licence is required. For further details, consult Innovation, Science and Economic Development Canada's Client Procedures Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Wireless Microphones in the TV Bands.

## FR

### Déclarations du fabricant

**Garantie**
Sennheiser electronic SE & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.
Afin de consulter les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site Internet www.sennheiser.com ou contacter votre partenaire Sennheiser.

**Conditions générales et restrictions relatives à l'utilisation de fréquences**
Il est possible que des conditions générales et des restrictions spécifiques relatives à l'utilisation de fréquences soient en vigueur dans votre pays. Avant de mettre le produit en service, renseignez-vous en consultant l'adresse suivante :
www.sennheiser.com/sifa

**En conformité avec les exigences suivantes**

- Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits
- Directive DEEE (2012/19/UE)
- Règlement (UE) 2023/1542

FR
+ Carton d'emballage
+ Sac plastique PE
+ Notice d'emploi en papier

**Notes sur la gestion de fin de vie**
Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.
L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentiellement contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.
Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veuillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.
Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

**Déclaration UE de conformité**
- Directive RoHS (2011/65/UE)

Le soussigné, Sennheiser electronic SE & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type evolution wireless G4 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
www.sennheiser.com/download

**Declaration requise par la FCC et ISDE**
Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC et à la norme CNR-210 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). L'utilisation de l'appareil doit respecter les deux conditions suivantes :
(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et,
(2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillages susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question. Avant d'utiliser l'appareil, veuillez observer les dispositions légales en vigueur dans votre pays!
**Information sur l'exposition aux radiofréquences:**
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC et ISDE établies pour un environnement non contrôlé. Le **SR IEM G4** doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
**CNR-Gen, 5e édition - 6.8 Antenne émettrice**
Le présent émetteur radio [IC: 2099A-G4SR] a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés ci-dessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal indiqué pour tout type figurant sur la liste, sont strictement interdits pour l'exploitation de l'émetteur.
Antenne Omni: +1.75 dBi, 50 Ω
**CNR-210 10e édition Annexe G.6**
Ce dispositif fonctionne selon un régime de non brouillage et de non protection. Si l'utilisateur devait chercher à obtenir une certaine protection contre d'autres services radio fonctionnant dans les mêmes bandes de télévision, une licence radio serait requise. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC 2 1 28, Délivrance de licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes de télévision d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

## IT

### Dichiarazioni del costruttore

**Garanzia**
Per questo prodotto Sennheiser electronic SE & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.
Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet www.sennheiser.com oppure presso un centro servizi Sennheiser.

**Condizioni generali e limitazioni per l'utilizzo delle frequenze**
Nel paese di utilizzo possono essere in vigore condizioni generali e limitazioni a parte per l'utilizzo delle frequenze. Prima di mettere in funzione il prodotto informarsi sul seguente sito:
www.sennheiser.com/sifa

**In conformità ai seguenti requisiti**

- Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti
- Direttiva RAEE (2012/19/UE)
- Regolamento (UE) 2023/1542

Raccolta carta
Raccolta plastica

**Indicazioni per lo smaltimento**
Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.
La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di batterie/accumulatori (ove applicabile) e confezioni serve a incentivare il riutilizzo e il riciclaggio e a evitare effetti negativi sulla propria salute e sull'ambiente, ad es. causati da sostanze potenzialmente nocive contenute in tali prodotti. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.
Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'estrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Maneggiare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori ricaricabili.
Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un centro servizi Sennheiser. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di ritiro. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

**Dichiarazione di conformità UE**
- Direttiva RoHS (2011/65/UE)

Il fabbricante, Sennheiser electronic SE & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio evolution wireless G4 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
www.sennheiser.com/download

## ES

### Declaraciones del fabricante

**Garantía**
Sennheiser electronic SE & Co. KG concede una garantía de 24 meses por este producto.
Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet www.sennheiser.com u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

**Condiciones marco y limitaciones sobre la utilización de frecuencias**
Es posible que en su país tengan validez condiciones marco y limitaciones especiales sobre la utilización de frecuencias. Antes de poner el producto en funcionamiento, infórmese al respecto en la dirección siguiente:
www.sennheiser.com/sifa

**Conformidad con las siguientes directivas**

- Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos
- Directiva WEEE (2012/19/UE)
- Reglamento (UE) 2023/1542

**Instrucciones para el desecho**
El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la batería/pila recargable (de proceder) y/o el envase advierte de que estos productos no se deben desechar con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, observe la separación de desechos de su país. La eliminación inadecuada de los materiales de envasado puede perjudicar su salud y el medio ambiente.
La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (de proceder) y envases sirve para promover la reutilización y el reciclaje y evitar efectos negativos para su salud y el medio ambiente, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que contengan estos productos. Al final de su vida útil, lleve al reciclaje los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías/pilas recargables para aprovechar los materiales reciclables que contienen y evitar ensuciar el medio ambiente.
Si las baterías/pilas recargables pueden extraerse sin destruirlas, tiene la obligación de eliminarlas por separado (para la extracción segura de las baterías/pilas recargables, consulte las instrucciones de manejo del producto). Manipule las baterías/pilas recargables que contengan litio con especial cuidado, ya que suponen riesgos especiales como el incendio y/o el riesgo de ingestión de las pilas de botón. Reduzca la generación de residuos de las baterías en la medida de lo posible utilizando baterías de mayor duración o pilas recargables.
Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos productos en la administración de su municipio, en los puntos de recogida municipales o de su proveedor Sennheiser. También puede devolver los aparatos eléctricos o electrónicos a los distribuidores que están obligados a aceptarlos. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medio ambiente y la salud pública.

**Declaración UE de conformidad**
- Directiva RoHS (2011/65/UE)

Por la presente, Sennheiser electronic SE & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico evolution wireless G4 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:
www.sennheiser.com/download

## PT

### Declarações do fabricante

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL
www.gov.br/anatel/pt-br

**Garantia**
A Sennheiser electronic SE & Co. KG assume uma garantia de 24 meses para este produto.
As condições de garantia atuais encontram-se disponíveis no nosso site da Internet www.sennheiser.com ou junto do seu distribuidor Sennheiser.

**Condições adicionais e restrições para a utilização de frequências**
Provavelmente, no seu país aplicam-se condições adicionais e restrições especiais à utilização de frequências. Antes da colocação em funcionamento do produto, consulte o seguinte endereço:
www.sennheiser.com/sifa

**Em conformidade com as seguintes diretivas**

-

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:
www.sennheiser.com/download

## NL

### Verklaringen van de fabrikant

**Garantie**
Sennheiser electronic SE & Co. KG verleent op dit product een garantie van 24 maanden.
De op dit moment geldende garantievoorwaarden kunt u downloaden van het internet onder www.sennheiser.com of bij uw Sennheiser-leverancier opvragen.

**Randvoorwaarden en beperkingen voor het gebruik van producten**
In uw land gelden mogelijk andere randvoorwaarden en beperkingen voor het gebruik van frequenties. Zie voor de inbedrijfstelling van het product eerst de informatie onder het onderstaande adres:
www.sennheiser.com/sifa

**In overeenstemming met onderstaande eisen**

- Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid
- WEEE-richtlijn (2012/19/EU)
- Verordening (EU) 2023/1542

**Aanwijzingen voor het behandelen als afval**
Het symbool van de doorgestreepte afvalcontainer op het product, de batterij/accu (indien van toepassing) en/of op de verpakking wil zeggen dat deze producten aan het einde van hun levensduur niet via het huishoudelijke afval mogen worden afgevoerd, maar naar een aparte inzamelplaats moet worden afgevoerd. Voor de verpakking moeten de voorschriften voor scheiding van afval in uw land worden opgevolgd. De onjuiste afvoer van verpakkingsmateriaal kan slecht zijn voor uw gezondheid en voor het milieu.
De gescheiden inzameling van oude elektrische en elektronische apparaten, batterijen/accu's (indien van toepassing) en verpakking is bedoeld ter bevordering van het hergebruik en de recycling en ter voorkoming van negatieve effecten op uw gezondheid en het milieu, bijvoorbeeld door potentieel gevaarlijke stoffen die deze producten bevatten. Lever elektrische en elektronische apparaten, batterijen en accu's aan het einde van hun levensduur in voor recycling, zodat inbegrepen waardevolle stoffen nuttig kunnen worden gemaakt en vervuiling van het milieu kan worden voorkomen.
Als batterijen/accu's kunnen worden verwijderd zonder deze te vernietigen, bent u verplicht ze gescheiden af te voeren (zie de gebruiksaanwijzing van het product voor de veilige verwijdering van batterijen/accu's). Ga met name voorzichtig om met batterijen/accu's die lithium bevatten, omdat deze bijzondere risico's zoals brand en inslikken bij knoopcellen met zich mee brengen. Reduceer het ontstaan van afval uit batterijen zo veel mogelijk door batterijen met een langere levensduur of oplaadbare accu's te gebruiken.
Meer informatie over het recyclen van deze producten kunt u opvragen bij uw gemeentelijke autoriteiten, de gemeentelijk inzamelplaatsen of uw Sennheiser-leverancier. Elektrische en elektronische apparaten kunt u ook inleveren bij verkopers die deze verplicht moeten terugnemen. Hiermee levert u een belangrijke bijdrage aan het milieu en aan de gezondheid van mens en dier.

**EU-conformiteitsverklaring**
- RoHS-richtlijn (2011/65/EU)

Hierbij verklaar ik, Sennheiser electronic SE & Co. KG, dat het type radioapparatuur evolution wireless G4 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.sennheiser.com/download

## PL

### Deklaracje producenta

**Gwarancja**
Sennheiser electronic SE & Co. KG udziela na ten produkt 24-miesięcznej gwarancji.
Aktualnie obowiązujące warunki gwarancji można uzyskać w Internecie na stronie www.sennheiser.com lub u przedstawiciela firmy Sennheiser.

**Warunki ramowe i ograniczenia dotyczące wykorzystania częstotliwości**
Prawdopodobnie w Państwa kraju obowiązują specjalne warunki ramowe i ograniczenia dotyczące wykorzystania częstotliwości. Proszę przez uruchomieniem produktu zasięgnąć odpowiednich informacji pod adresem:
www.sennheiser.com/sifa

**Zgodnie z następującymi wymaganiami**

- Rozporządzenie (UE) 2023/988 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów,
- Dyrektywa WEEE (2012/19/UE)
- Rozporządzenie (UE) 2023/1542

**Informacje dotyczące utylizacji**
Symbol przekreślonego śmietnika umieszczony na produkcie, baterii/akumulatorze (jeśli dotyczy) i/lub opakowaniu, oznacza, że produktów tych nie należy wyrzucać do pojemnika na zwykłe odpady komunalne, lecz po zakończeniu ich eksploatacji należy je utylizować osobno. W przypadku opakowań należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów dotyczących segregacji odpadów. Niewłaściwa utylizacja opakowań może szkodzić zdrowiu i środowisku.
Oddzielne zbieranie zużytych urządzeń elektrycznych ielektronicznych, baterii/akumulatorów (jeśli dotyczy) i opakowań służy wspieraniu odzysku i recyklingu oraz zapobieganiu negatywnemu oddziaływaniu tych produktów na zdrowie i środowisko, np. ze względu na zawartość potencjalnie szkodliwych substancji. Po zakończeniu okresu użytkowania sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie/akumulatory należy poddać recyklingowi, aby wykorzystać zawarte w nich surowce wtórne i uniknąć zaśmiecania środowiska.
Jeśli baterie/akumulatory można wyjąć nie niszcząc ich, użytkownik jest zobowiązany do ich osobnej utylizacji (informacje na temat bezpiecznego wyjmowania baterii/akumulatorów znajdują się w instrukcji obsługi produktu). Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z bateriami/akumulatorami zawierającymi lit, ponieważ stwarzają one szczególne ryzyko, np. pożaru i/lub połknięcia. Należy w możliwie największym stopniu redukować powstawanie odpadów z baterii, stosując baterie z dłuższym czasem eksploatacji lub akumulatory, które można ładować.
Dalsze informacje dotyczące recyklingu tych produktów można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy, komunalnych punktach zbiórki odpadów lub u lokalnego przedstawiciela firmy Sennheiser. Sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać dystrybutorom, którzy są zobowiązani do jego odbioru. W ten sposób przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska oraz zdrowia ludzi.

**Deklaracji zgodności UE**
- Dyrektywa RoHS (2011/65/UE)

Sennheiser electronic SE & Co. KG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego evolution wireless G4 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
www.sennheiser.com/download

## SE

### Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG lämnar 24 månaders garanti på denna produkt.
Aktuella garantivillkor finns på internet på www.sennheiser.com eller hos din Sennheiser-återförsäljare.

**Förutsättningar och begränsningar för användning av frekvenser**
Eventuellt gäller särskilda förutsättningar och begränsningar för användning av frekvenser i ditt land. Ta reda på mer innan produkten används på:
www.sennheiser.com/sifa

**Produkten överensstämmer med följande krav**

- Förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet
- WEEE-direktivet (2012/19/EU)
- Förordning (EU) 2023/1542

**Avfallshantering**
Symbolen med den överstrukna soptunnan på produkten, batterier/laddningsbara batterier (om sådana finns) och/eller förpackningen anger att dessa produkter inte får slängas som vanligt hushållsavfall utan måste sorteras separat när de har nått slutet av sin livslängd. Förpackningar ska sorteras enligt gällande avfallsbestämmelser i ditt land. Felaktig avfallshantering av förpackningsmaterial kan skada hälsa och miljö.
Separat insamling av gamla elektriska och elektroniska apparater, batterier/uppladdningsbara batterier (om sådana finns) och förpackningar har som syfte att främja återvinningen och/eller att förebygga negativa effekter på hälsa och miljö eventuellt orsakade av skadliga ämnen som finns i dessa produkter. Återvinn gamla elektriska och elektroniska apparater samt batterier/uppladdningsbara batterier när de har nått slutet av sin livslängd i syfte att återanvända värdefulla material och undvika att avfall hamnar i miljön.
Om batterier/uppladdningsbara batterier kan tas ut utan att gå sönder är du skyldig att avfallshantera dessa separat (för säker uttagning av batterier/uppladdningsbara batterier se produktens bruksanvisning). Var extra försiktig med batterier/uppladdningsbara batterier som innehåller litium, eftersom dessa utgör en särskilt hög brandrisk och/eller vid knappcellsbatterier sväljningsrisk. Undvik batteriavfall i mesta möjliga mån genom att använda batterier med längre livslängd eller uppladdningsbara batterier.
Mer information om återvinning av dessa produkter får du från kommun, de kommunala insamlingsställena eller från din Sennheiser-återförsäljare. Elektriska och elektronisk apparater kan även lämnas till distributörer som är skyldiga att ta emot dem. Du bidrar därmed till att skydda miljön och folkhälsan.

**EU-försäkran om överensstämmelse**
- RoHS-direktivet (2011/65/EU)

Härmed försäkrar Sennheiser electronic SE & Co. KG att denna typ av radioutrustning evolution wireless G4 överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
www.sennheiser.com/download

## DK

### Producenterklæringer

**Garanti**
Sennheiser electronic SE & Co. KG yder 24 måneders garanti på dette produkt.
De gældende garantibetingelser findes på internetadressen www.sennheiser.com eller de kan fås hos din Sennheiser-forhandler.

**Rammebetingelser og begrænsninger for anvendelsen af frekvenser**
I dit land gælder der muligvis særlige rammebetingelser og begrænsninger for anvendelsen af frekvenser. Før du anvender produktet, kan du søge efter informationer på følgende adresse:
www.sennheiser.com/sifa

**Overensstemmelse med følgende direktiver**

- Forordning (EU) 2023/988 om produktsikkerhed i almindelighed
- WEEE-direktiv (2012/19/EU)
- Forordning (EU) 2023/1542

**Henvisninger vedr. bortskaffelse**
Symbolet med den overstregede skraldespand på produktet, batteriet/det genopladelige batteri (hvis relevant) og/eller emballagen gør opmærksom på, at disse produkter ikke må bortskaffes med det normale husholdningsaffald, men skal bortskaffes separat efter afslutning af deres levetid. Overhold affaldssorteringen for emballagen i dit land. Ukorrekt bortskaffelse af emballeringsmaterialer kan skade din sundhed og miljøet.
Den separerede indsamling af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr, batterier/genopladelige batterier (hvis relevant) og emballager anvendes til at fremme genanvendelse og recycling og forhindre negative indvirkninger på din sundhed og miljøet, f.eks. på grund af potentielt farlige stoffer, der er indeholdt i disse produkter. Aflever elektrisk og elektronisk udstyr og batterier/genopladelige batterier til recycling ved afslutningen af deres levetid for at anvende indeholdte materialer og at undgå miljøforurening.
Hvis batterier/genopladelige batterier kan tages ud uden at ødelægge dem, har du pligt til at bortfskaffe dem separat (se betjeningsvejledningen til produktet for sikker udtagning af batterier/genopladelige batterier). Behandl især lithiumholdige batterier/genopladelige batterier forsigtigt, da de indebærer særlige risici som f.eks. brandfare og/eller fare for indtagelse ved knapceller. Reducér så vidt muligt, at der opstår affald på grund af batterier, ved at anvende batterier med længere levetid eller genopladelige batterier.
Yderligere informationer om genanvendelse af disse produkter kan fås på kommunekontoret, på de kommunale genbrugsstationer eller hos din Sennheiser-partner. Elektrisk eller elektronisk udstyr kan ud også aflevere hos forhandlere med pligt til at tage dem tilbage. Dermed yder du et vigtigt bidrag til miljøbeskyttelse og beskyttelse af den offentlige sundhed.

**EU-overensstemmelseserklæringen**
- RoHS-direktiv (2011/65/EU)

Hermed erklærer Sennheiser electronic SE & Co. KG, at radioudstyrstypen evolution wireless G4 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
www.sennheiser.com/download

## FI

### Valmistajan vakuutukset

**Takuu**
Sennheiser electronic SE & Co. KG myöntää tälle tuotteelle 24 kuukauden takuun.
Tällä hetkellä voimassa olevat takuuehdot voi katsoa internetistä (www.sennheiser.com) tai ne voi pyytää lähimmältä Sennheiser-edustajalta.

**Taajuusalueiden käyttöä koskevia rajoituksia**
Taajuuksien käytölle on saatettu asettaa maassasi erityisiä rajoituksia. Ota selvää rajoituksista ennen tuotteen käyttöönottoa osoitteessa:
www.sennheiser.com/sifa

**Tuote täyttää seuraavien direktiivien vaatimukset**

- Asetus (EU) 2023/988 yleisestä tuoteturvallisuudesta
- WEEE-direktiivi (2012/19/EU)
- Asetuksen (EU) 2023/1542

**Ohjeet hävittämiseen**
Tuotteeseen, (mahdolliseen) paristoon/akkuun ja/tai pakkaukseen sijoitettu yliviivatun jätetynnyrin merkki muistuttaa siitä, että kyseisiä tuotteita ei saa hävittää tavallisten talousjätteiden joukossa vaan että tuotteet on toimitettava käyttökänsä lopussa hävitettäviksi tällaisille tuotteille tarkoitettuihin erillisiin keräyspisteisiin. Hävitä pakkaus omassa maassasi sovellettavien lajittelukäytäntöjen mukaisesti. Pakkausmateriaalin virheellinen hävittäminen voi aiheuttaa vahingoittaa terveyttä ja ympäristöä.
Sähkö- ja elektroniikkaromun, (mahdollisten) paristojen/akkujen ja pakkausten erilliskeräyksen tarkoituksena on edistää materiaalien uusiokäyttöä ja kierrätystä samoin kuin ehkäistä (esim. kyseisten tuotteiden sisältämien mahdollisesti vaarallisten aineiden vuoksi) terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat kielteiset vaikutukset. Toimita sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot/akut käyttökänsä lopussa kierrätettäviksi. Näin tuotteiden sisältämät arvokkaat materiaalit on mahdollista hyödyntää ja ympäristön roskaantuminen on toisaalta mahdollista välttää.
Jos paristot/akut on mahdollista poistaa ehjinä tuotteesta, nämä on toimittetava erillisinä hävitettäviksi (ohjeet paristojen/akkujen turvallisesta poistamisesta tuotteen käyttöohjeessa). Käsittele erityisen varovasti litiumia sisältäviä paristoja/akkuja, sillä niihin liittyy erityisiä riskejä (esim. nappiparistoista aiheutuva palovaara ja nielaisemisen vaara). Vähennä paristojen käytöstä aiheutuvaa jätteiden määrää niin paljon kuin mahdollista käyttämällä joko paristoja, joiden käyttöikä on pitkä, tai ladattavia akkuja.
Lisätietoja näiden tuotteiden kierrätyksestä saat kotikuntasi viranomaisilta, kunnallisista keräyspisteistä tai Sennheiser-jälleenmyyjältä. Sähkö- ja elektroniikkalaitteet voi palauttaa myös tällaisten tuotteiden takaisinottoon velvollisille myyjille. Näin huolehdit osaltasi elinympäristömme ja ihmisten terveyden suojelemisesta.

**EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta**
- RoHS-direktiivi (2011/65/EU)

Sennheiser electronic SE & Co. KG vakuuttaa, että radiolaitetyppi evolution wireless G4 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.sennheiser.com/download

## GR

### Δηλώσεις κατασκευαστή

**Εγγύηση**
Η Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει εγγύηση 24 μηνών για αυτό το προϊόν.
Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

**Γενικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη χρήση συχνοτήτων**
Στη χώρα σας ενδέχεται να ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη χρήση συχνοτήτων. Ενημερωθείτε πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος στην ακόλουθη διεύθυνση:
www.sennheiser.com/sifa

**Σε συμφωνία με τις παρακάτω απαιτήσεις**

- Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
- Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ)
- Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1542

**Υποδείξεις για την απόρριψη**
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.
Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικίνδυνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.
Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους, όπως κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και κατάποσης στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μειώστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δήμο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

**Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ**
- Οδηγίας RoHS (2011/65/ΕΕ)

Με την παρούσα ο/η Sennheiser electronic SE & Co. KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Evolution wireless G4 πλήροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
www.sennheiser.com/download

## TR

### Üretici Beyanları

**Garanti**
Sennheiser electronic SE & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir garanti üstlenmektedir.
Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, İnternet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisinden temin edebilirsiniz.

**Frekansların kullanımı için çerçeve koşulları ve kısıtlamalar**
Ülkenizde muhtemelen frekansların kullanımı için ayrı çerçeve koşulları ve kısıtlamalar geçerlidir. Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki adresten bilgi alın:
www.sennheiser.com/sifa

**Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak**

- Genel ürün güvenliğine ilişkin Yönetmelik (AB) 2023/988
- WEEE Yönergesi (2012/19/AB)
- Düzenleme (AB) 2023/1542

**Atığa ayırma için bilgiler**
Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine çapraz çizgi çekilen çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanım ömürlerinin sonunda normal ev atığı üzerinden değil, ayrı bir toplama kuruluşunda imha edilmesi gerektiğini bildirir. Ambalaj için ülkenizdeki atık ayırma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilmezse sağlık ve çevre için tehlikeye neden olabilir.
Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekrar kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmek ve sağlık ve çevreye örn. ürünlerde bulunan potansiyel tehlikeli maddeler nedeniyle olumsuz etkileri önlemek içindir. Elektrikli ve elektronik cihazları ve pilleri/aküleri kullanım ömürlerinin sonunda içerdiği malzemeleri kullanılabilir hale getirmek ve çevrede çöp birikmesini önlemek için ger dönüşüme gönderilmelidir.
Piller/aküler hasarsız çıkarılabiliyorsa bunlar ayrı olarak imha edilmelidir (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkarılması için ürünün kullanım kılavuzuna bakınız). Özellikle lityum iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya düğme pillerde yutma tehlikesi içerdiği için dikkatli olunmalıdır. Pil atıklarının oluşmasını kullanım ömrü uzun piller veya şarj edilebilen aküler kullanarak mümkün olduğu kadar azaltın.
Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgiyi belediye yönetiminiza, toplama alma merkezlerinde ya da Sennheiser bayinizden alabilirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger almakla yükümlü distribütörlere geri verilebilir. Bu şekilde çevremizin ve kamu sağlığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

**AB uygunluk beyanı**
- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)

Işbu belge ile Sennheiser electronic SE & Co. KG firması Evolution wireless G4 telsiz tipinin 2014/53/AB sayılı yönergeye uygun olduğunu beyan etmektedir.
AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adresinde incelenebilir:
www.sennheiser.com/download

## ZH

### 使用微功率短距离无线电发射设备应当符合国家无线电管理有关规定

(一)符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，
采用的天线类型和性能，控制、调整及开关等使用方法：

**具体条款**

**无线传声器**
用于教育、文化部门的现听训练，电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用。在旅游区作为小型广播设备应用。
若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰频率后方可重新使用。
1. 使用频率及发射功率：
(1) 使用频率：87-108MHz
发射功率限值：
45nW(e.r.p)，手机附带无线传声器；
3mW(e.r.p)，其他设备。
(2) 使用频率：75.4-76MHz, 84-87MHz, 189.9-223MHz
发射功率限值：10mW(e.r.p)
(3) 使用频率：470-510MHz, 630-698MHz
发射功率限值：50mW(e.r.p)
2. 占用带宽：不大于200kHz
3. 频率容限：100×10-6
使用场景：音乐舞台、演讲台、剧院、会议
天线的类型：单极天线
性能/控制：无线电范围100米
调整及开关产品的使用方法：通过接收器的用户界面
(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自更改发射天线；
(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法
的无线电台（站）干扰；
(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施
消除干扰后方可继续使用；
(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达
站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的
电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000　米的区域内使用各类模型遥控器；
(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件
-10°C～55°C的工作温度，2个1.5V AA电池，并随附机架式接收器的电源。

### 制造商声明

**质保**
Sennheiser electronic SE & Co. KG 公司为本产品承担24个月的保修服务。
您可以从公司网站 www.sennheiser.com 或 Sennheiser 专业经销商处了解当前有效的质保条件。

**频率使用的框架条件和限制**
您所在的地区对频率使用可能有特殊的框架条件和限制。
在调试产品前请访问以下网址获取信息：
www.sennheiser.com/sifa

**China RoHS**

| 部件名称 (Parts) | 有害物质 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr6+) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | 产品环保年限 EFUP |
| 金属部件 (Metal parts) | x | o | o | o | o | o | 15 |
| 电路模块 (Circuit Module) | x | o | o | o | o | o | 15 |
| 电缆及电缆组件 (Cables & Cable Assemblies) | x | o | o | o | o | o | 15 |
| 外部电源/适配器 - 如果包含 (external power supply - if available) | x | o | o | o | o | o | 10 |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
x：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 标准规定的限量要求。

## JA

### 製造者宣言

**保証**
Sennheiser electronic SE & Co. KG は、本製品を 24 ヶ月間保証いたします。
実際の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧になるか、最寄りの Sennheiser 取扱店までお問い合わせください。

**周波数の使用に関する基本条件と制約**
日本では周波数の使用に関し特定の基本条件と制約が適用される可能性があります。この製品の使用開始前に以下のアドレスで詳細をご確認ください。
www.sennheiser.com/sifa

## KO

### 제조사 선언

본 기자재는 전자파혼수율 측정대상 기자재에 포함되지 않으므로, 전자파혼수율 측정대상 기자재에서 면제됨

**품질 보증**
Sennheiser electronic SE & Co. KG 는 24 개월 동안 이 제품에 대한 품질을 보장합니다.
현재 유효한 보증 조건은 www.sennheiser.com 또는 Sennheiser 상담원을 통해 얻을 수 있습니다.

**주파수 사용을 위한 필수 조건과 제한**
국가마다 주파수 사용에 대한 별도 조건 및 제한이 있을 수 있습니다. 제품을 처음 사용하기 전에 다음 주소에서 정보를 확인하십시오.
www.sennheiser.com/sifa

## COMPLIANCE

Vietnam: Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử.

**Range A1: 470 - 516 MHz**
Europe, UK
USA: SKM FCC ID: DMOSKM1574; SK FCC ID: DMOSK1574; SKP FCC ID: DMOG4SKP; SR FCC ID: DMOG4SR
Canada: SKM IC: 2099A-SKM1574; SK IC: 2099A-SK1574; SKP IC: 2099A-G4SKP; SR IC: 2099A-G4SR
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356; SR 00703-19-07356
India: SK, SKM, SKP — IS 616/IEC 60065; R-41196940; www.bis.gov.in

**Range Aw+: 470 - 558 MHz**
Europe, UK
USA: SKM FCC ID: DMOSKM1574; SK FCC ID: DMOSK1574; SKP FCC ID: DMOG4SKP
Canada: SKM IC: 2099A-SKM1574; SK IC: 2099A-SK1574; SKP IC: 2099A-G4SKP
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356
Singapore: Complies with IMDA Standards DB100582; max. RF Power 10 mW

**Range A10: 516 - 558 MHz**
Singapore: Complies with IMDA Standards DB100582

**Range A30: 516 - 558 MHz**
South Korea: 기기의 명칭: Diversity Receiver; 모델명: **EK IEM G4**; 인증번호: R-R-SE9-EKIEMG4-A30
기기의 명칭: 특정소출력 무선기기 (음성 및 음향신호 전송용 무선기기); 모델명 **SR IEM G4**; 인증번호: R-C-SE9-SRIEMG4-A30

**Range AS: 520 - 558 MHz**
Australia/New Zealand, Europe, UK
USA: SKM FCC ID: DMOSKM1574; SK FCC ID: DMOSK1574; SKP FCC ID: DMOG4SKP; SR FCC ID: DMOG4SR
Canada: SKM IC: 2099A-SKM1574; SK IC: 2099A-SK1574; SKP IC: 2099A-G4SKP; SR IC: 2099A-G4SR
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356; SR 00703-19-07356
India: SK, SKM, SKP — IS 616/IEC 60065; R-41196940; www.bis.gov.in

**Range Gw1: 558 - 608 MHz**
Europe, UK
Australia/New Zealand: New Zealand limited to 606 MHz
USA: SKM FCC ID: DMOSKM1574; SK FCC ID: DMOSK1574; SKP FCC ID: DMOG4SKP
Canada: SKM IC: 2099A-SKM1574; SK IC: 2099A-SK1574; SKP IC: 2099A-G4SKP
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356
Singapore: Complies with IMDA Standards DB100582; max. RF Power 10 mW

**Range Gw: 558 - 626 MHz**
Europe

UK

Australia

India: SK, SKM, SKP — IS 616/IEC 60065; R-41196940; www.bis.gov.in

**Range Aw30: 470 - 558 MHz**
South Korea: 기기의 명칭: True Diversity Receiver; 모델명: **EM 300-500 G4**; 인증번호: R-R-SE9-EMG4-Aw30
기기의 명칭: 특정소출력 무선기기 (음성 및 음향신호 전송용 무선기기); 모델명 **SK 300 G4**; 인증번호: R-C-SE9-SK300G4-Aw30; 모델명: **SKM 300 G4**; 인증번호: R-C-SE9-SKM300G4-Aw30

**Range A: 516 - 558 MHz**
Europe, UK
USA: SKM FCC ID: DMOSKM1574; SK FCC ID: DMOSK1574; SKP FCC ID: DMOG4SKP; SR FCC ID: DMOG4SR
Canada: SKM IC: 2099A-SKM1574; SK IC: 2099A-SK1574; SKP IC: 2099A-G4SKP; SR IC: 2099A-G4SR
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356; SR 00703-19-07356
Vietnam: SK 100 G4; SKM 100 G4; SKM 100-S G4; SKP 100 G4; SR IEM G4
Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử.
South Korea: 기기의 명칭: True Diversity Receiver; 모델명: **EM 100 G4**; 인증번호: R-R-SE9-EM100G4-A
기기의 명칭: Diversity Receiver; 모델명: **EK 100 G4**; 인증번호: MSIP-REM-SE9-EK100G3-A
기기의 명칭: 특정소출력 무선기기 (음성 및 음향신호 전송용 무선기기); 모델명 **SK 100 G4**; 인증번호: MSIP-CRM-SE9-SK100G3-A; 모델명: **SKM 100 G4 & SKM 100-S G4**; 인증번호: MSIP-CRM-SE9-SKM100G3-A; 모델명: **SKP 100 G4**; 인증번호: R-C-SE9-SKP100G4-A
India: SK, SKM, SKP — IS 616/IEC 60065; R-41196940; www.bis.gov.in

**Range Aw: 470 - 558 MHz**
Europe, UK
USA: SKM FCC ID: DMOSKM1574; SK FCC ID: DMOSK1574; SKP FCC ID: DMOG4SKP
Canada: SKM IC: 2099A-SKM1574; SK IC: 2099A-SK1574; SKP IC: 2099A-G4SKP
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356
Singapore: Complies with IMDA Standards DB100582; max. RF Power 10 mW

**Range B: 626 - 668 MHz**
Europe, UK
Australia/New Zealand
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356; SR 00703-19-07356
Vietnam: SK 100 G4; SKM 100 G4; SKM 100-S G4; SKP 100 G4; SR IEM G4
Kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2012, các sản phẩm được sản xuất bởi Sennheiser tuân thủ Thông tư 30/2011/TT-BCT quy định về giới hạn cho phép đối với một số chất độc hại trong các sản phẩm điện và điện tử.
South Korea: 기기의 명칭: True Diversity Receiver; 모델명: **EM 100 G4**; 인증번호: R-R-SE9-EM100G4-B
기기의 명칭: Diversity Receiver; 모델명: **EK 100 G4**; 인증번호: MSIP-REM-SE9-EK100G3-B
기기의 명칭: 특정소출력 무선기기 (음성 및 음향신호 전송용 무선기기); 모델명 **SK 100 G4**; 인증번호: MSIP-CRM-SE9-SK100G3-B; 모델명: **SKM 100 G4 & SKM 100-S G4**; 인증번호: MSIP-CRM-SE9-SKM100G3-B; 모델명: **SKP 100 G4**; 인증번호: R-C-SE9-SKP100G4-B
India: SK, SKM, SKP — IS 616/IEC 60065; R-41196940; www.bis.gov.in

**Range B10: 626 - 668 MHz**
Singapore: Complies with IMDA Standards DB100582

**Range B30: 626 - 668 MHz**
South Korea: 기기의 명칭: Diversity Receiver; 모델명: **EK IEM G4**; 인증번호: R-R-SE9-EKIEMG4-B30
기기의 명칭: 특정소출력 무선기기 (음성 및 음향신호 전송용 무선기기); 모델명 **SR IEM G4**; 인증번호: R-C-SE9-SRIEMG4-B30

**Range Bw: 626 - 698 MHz**
Europe, UK
Australia/New Zealand: Australia limited to 694 MHz
Brazil: ANATEL Agência Nacional de Telecomunicações; SK 07061-18-07356; SKM 00325-19-07356; SKP 00330-19-07356; SR 00703-19-07356
Singapore: Complies with IMDA Standards DB100582; max. RF Power 10 mW
India: SK, SKM, SKP — IS 616/IEC 60065; R-41196940; www.bis.gov.in

**Range Bw30: 626 - 698 MHz**
South Korea: 기기의 명칭: True Diversity Receiver; 모델명: **EM 300-500 G4**; 인증번호: R-R-SE9-EMG4-Bw30