

|                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <span></span>                                                           |                                                          |
| <span></span>                                                           |                                                          |
| <b>Digital 6000</b>                                                     | Technische Daten & Herstellererklärungen                 |
| <b>SK 6000   SKM 6000</b>                                               | Specifications & Manufacturer declarations               |
|                                                                         | Caractéristiques techniques & Déclarations du fabricant  |
|                                                                         | Dati tecnici & Dichiarazioni del costruttore             |
|                                                                         | Especificaciones técnicas & Declaraciones del fabricante |
|                                                                         | Dados técnicos & Declarações do fabricante               |
|                                                                         | Technische specificaties & Verklaringen van de fabrikant |
|                                                                         | Dane techniczne & Deklaracje producenta                  |
|                                                                         | Tekniska data & Tillverkarintyg                          |
|                                                                         | Tekniske data & Producenterklæringer                     |
|                                                                         | Tekniset tiedot & Valmistajan vakuutukset                |
|                                                                         | Τεχνικά χαρακτηριστικά & Δηλώσεις κατασκευαστή           |
|                                                                         | Teknik Bilgiler & Üretici Beyanları                      |
|                                                                         | 技术参数 & 制造商声明                                             |
|                                                                         | 技術仕様 & 製造者宣言                                             |
|                                                                         | 기술 데이터 & 제조사 선언                                          |
| <b>www.sennheiser.com/documentation</b>                                 |                                                          |
| <b><span></span></b>                                                    | <b>www.sennheiser.com/download</b>                       |
| <b>Sennheiser electronic SE &amp; Co. KG</b>                            |                                                          |
| <b>Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany</b><br><b>www.sennheiser.com</b> |                                                          |
| <b>Printed in Germany, Publ. 11/25, 59721/1A06</b>                      |                                                          |
|                                                                         |                                                          |

## DE

### Herstellererklärungen

### Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen

In Ihrem Land gelten möglicherweise gesonderte Rahmenbedingungen und Einschränkungen für die Nutzung von Frequenzen.

Informieren Sie sich vor der Inbetriebnahme des Produktes unter folgender Adresse:

www.sennheiser.com/sifa

#### Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG übernimmt für diese Produkte eine Garantie von 24 Monaten.

Die aktuell geltenden Garantiebedingungen können Sie über das Internet [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) oder Ihren Sennheiser-Partner beziehen.

### In Übereinstimmung mit den folgenden Anforderungen

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verordnung (EU) 2023/988 über die allgemeine Produktsicherheit |    |
| WEEE-Richtlinie (2012/19/EU)                                   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Verordnung (EU) 2023/1542                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### Hinweise zur Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Produkt, Batterie/Akku (falls zutreffend) und/oder der Verpackung weist Sie darauf hin, dass diese Produkte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen, sondern am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt werden müssen. Für die Verpackung beachten Sie die Abfalltrennung in Ihrem Land. Nicht sachgerechte Entsorgung von Verpackungsmaterialien kann Ihre Gesundheit und die Umwelt schädigen.

Die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten, Batterien/Akkus (falls zutreffend) und Verpackungen dient dazu, die Wiederverwendung und das Recycling zu fördern und negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit und die Umwelt zu verhindern, z. B. durch potenziell gefährliche Stoffe, die in diesen Produkten enthalten sind. Führen Sie Elektro- und Elektronikgeräte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Lebensdauer dem Recycling zu, um enthaltene Wertstoffe zu nutzen bzw zu machen und eine Vermüllung der Umwelt zu vermeiden.

Wenn Batterien/Akkus zerstörungsfrei entnommen werden können, haben Sie die Pflicht, diese getrennt der Entsorgung zuzuführen (zur sicheren Entnahme von Batterien/Akkus siehe Bedienungsanleitung des Produkts). Gehen Sie insbesondere mit lithiumhaltigen Batterien/Akkus vorsichtig um, da diese besondere Risiken beinhalten wie Brand- und/oder Verschickungsgefahr bei Knopfzellen. Reduzieren Sie die Entstehung von Abfällen aus Batterien soweit wie möglich, indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder wiederaufladbare Akkus einsetzen.

Weitere Informationen über das Recycling dieser Produkte erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, bei den kommunalen Sammelstellen oder bei Ihrem Sennheiser-Partner. Elektro- oder Elektronikgeräte können Sie auch bei rücknahmepflichtigen Vertreibern zurückgeben. Damit leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der öffentlichen Gesundheit.

### EU-Konformitätserklärung

- RoHS-Richtlinie (2011/65/EU)
- Hiermit erklärt Sennheiser electronic SE & Co. KG, dass der Funkanlagetyp SK 6000, SKM 6000 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

www.sennheiser.com/download.

## EN

### Manufacturer declarations

#### Conditions and restrictions for using frequencies

There may be special conditions and restrictions for using frequencies in your country.

Before putting the product into operation, find the information for your country at the following address:

www.sennheiser.com/sifa

#### Warranty

Sennheiser electronic SE & Co. KG gives a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, please visit our website at [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) or contact your Sennheiser partner.

|                                                                         |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <span></span>                                                           |                                                          |
| <span></span>                                                           |                                                          |
| <b>SENNHEISER</b>                                                       |                                                          |
|                                                                         |                                                          |
|                                                                         | Technische Daten & Herstellererklärungen                 |
|                                                                         | Specifications & Manufacturer declarations               |
|                                                                         | Caractéristiques techniques & Déclarations du fabricant  |
|                                                                         | Dati tecnici & Dichiarazioni del costruttore             |
|                                                                         | Especificaciones técnicas & Declaraciones del fabricante |
|                                                                         | Dados técnicos & Declarações do fabricante               |
|                                                                         | Technische specificaties & Verklaringen van de fabrikant |
|                                                                         | Dane techniczne & Deklaracje producenta                  |
|                                                                         | Tekniska data & Tillverkarintyg                          |
|                                                                         | Tekniske data & Producenterklæringer                     |
|                                                                         | Tekniset tiedot & Valmistajan vakuutukset                |
|                                                                         | Τεχνικά χαρακτηριστικά & Δηλώσεις κατασκευαστή           |
|                                                                         | Teknik Bilgiler & Üretici Beyanları                      |
|                                                                         | 技术参数 & 制造商声明                                             |
|                                                                         | 技術仕様 & 製造者宣言                                             |
|                                                                         | 기술 데이터 & 제조사 선언                                          |
| <b>www.sennheiser.com/documentation</b>                                 |                                                          |
| <b><span></span></b>                                                    | <b>www.sennheiser.com/download</b>                       |
| <b>Sennheiser electronic SE &amp; Co. KG</b>                            |                                                          |
| <b>Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany</b><br><b>www.sennheiser.com</b> |                                                          |
| <b>Printed in Germany, Publ. 11/25, 59721/1A06</b>                      |                                                          |
|                                                                         |                                                          |

#### Warranty FOR AUSTRALIA and NEW ZEALAND ONLY:

Sennheiser Australia Pty Ltd provides a warranty of 24 months on these products.

For the current warranty conditions, visit Sennheiser website:

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/>

New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/>

Sennheiser goods come with a guarantees that cannot be excluded under Australian and New Zealand Consumer law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

This warranty is in addition to other rights or remedies under law. Nothing in this warranty excludes, limits or modifies any remedy available to be consumer which is granted by law.

To make a claim under this contract, raise a case via Sennheiser website

Australia: <https://en-au.sennheiser.com/service-support-contact>

New Zealand: <https://en-nz.sennheiser.com/service-support-contact>

All expenses of claiming the warranty will be borne by the person making the claim.

Sennheiser international warranty is provided by: Sennheiser Australia Pty Ltd (ABN 68 165 388 312) Level 14, Tower A Zenith Building, 821 Pacific Highway, Chatswood NSW 2067, Australia

### In compliance with the following requirements

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EU: Regulation (EU) 2023/988 on general product safety |    |
| WEEE Directive (2012/19/EU)                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Regulation (EU) 2023/1542                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| UK: WEEE Regulations (2013 Battery Regulations (2015)  |                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Notes on disposal

The symbol of the crossed-out dumpster on the product, the (rechargeable) battery (if applicable) and/or the packaging indicates that these products must not be disposed of with normal household waste, but must be disposed of separately at the end of their service life. For the packaging, follow the regulations in your country for separating waste. Improper disposal of packaging materials can be harmful to your health and the environment.

The separate collection of waste electrical and electronic equipment, (rechargeable) batteries (if applicable) and packaging is intended to promote reuse and recycling and to prevent negative impacts on public health and the environment, for example due to hazardous substances contained in these products. At the end of their service life, recycle electrical and electronic equipment and (rechargeable) batteries so that their materials can be reused and to prevent environmental pollution.

If (rechargeable) batteries can be removed without destroying them, you are obliged to dispose of them separately (see the product's operating instructions for information on how to remove the batteries safely). Be especially careful when handling (rechargeable) batteries containing lithium, as these pose special hazards, such as the risk of fire and/or health risks if button cells are swallowed. Reduce battery waste as much as possible by using longer-life batteries or rechargeable batteries.

Further information on the recycling of these products can be obtained from your municipal administration, from the municipal collection points, or from your Sennheiser partner. You may also be able to return electrical or electronic equipment to your distributor, if they are legally required to do so. By disposing of your batteries properly, you are helping to protect public health and the environment.

### UK Declaration of conformity

- RoHS-Regulations (2012)
- Radio Equipment Regulations (2017)

Importer: Sennheiser UK Ltd.
Pacific House, Third Avenue, Globe Park, Marlow
Buckinghamshire SL7 1EY, United Kingdom

### EU Declaration of conformity

- RoHS Directive (2011/65/EU)

Hereby, Sennheiser electronic SE & Co. KG declares that the radio equipment type SK 6000, SKM 6000 are in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

www.sennheiser.com/download

#### Statements regarding FCC and ISED

This device complies with part 15 of the FCC rules and RSS-210 of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference,

and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by Sennheiser electronic Corp. could void the user's authority to operate the equipment.

Contact information:

Sennheiser Electronic Corporation
1 Enterprise Drive, Old Lyme, CT 06371
www.sennheiser.com

#### RSS-210 Issue 9 Annex G.1

This device operates on a no-interference, no-protection basis. Should the user seek to obtain protection from other radio services operating in the same TV bands, a radio licence is required. For further details, consult Innovation, Science and Economic Development Canada's Client Procedures Circular CPC-2-1-28, Voluntary Licensing of Licence-Exempt Wireless Microphones in the TV Bands.

### Japanese Radio Law Compliance

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law (電波法).

This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

For Japan Only: The use of the LD Mode is not allowed.

## FR

### Déclarations du fabricant

### Conditions générales et restrictions relatives à l'utilisation de fréquences

Il est possible que des conditions générales et des restrictions spécifiques relatives à l'utilisation de fréquences soient en vigueur dans votre pays.

Avant de mettre le produit en service, renseignez-vous en consultant l'adresse suivante :

www.sennheiser.com/sifa

#### Garantie

Sennheiser electronic SE & Co. KG offre une garantie de 24 mois sur ce produit.

Pour avoir les conditions de garantie actuelles, veuillez visiter notre site web sur [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) ou contactez votre partenaire Sennheiser.

### En conformité avec les exigences suivantes

|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Règlement (UE) 2023/988 relatif à la sécurité générale des produits |    |
| Directive DEEE (2012/19/UE)                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Règlement (UE) 2023/1542                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FR</b>                   |                                                                                       |
| Carton d'emballage          |    |
| + Papier bulle en PE        |                                                                                       |
| + Mousse en PE              |                                                                                       |
| + Carton pliant             |                                                                                       |
| + Notice d'emploi en papier |  |

#### Notes sur la gestion de fin de vie

Le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix sur le produit, la pile/batterie (le cas échéant) et/ou l'emballage signifie que ces produits ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères mais doivent faire l'objet d'une collecte séparée lorsqu'ils sont arrivés en fin de vie. Pour les déchets d'emballages, veuillez respecter le tri sélectif des déchets en vigueur dans votre pays. Une gestion de fin de vie des matériaux d'emballage non conforme peut endommager votre santé et l'environnement.

L'objectif principal de la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques, des piles/batteries (le cas échéant) et des emballages est de promouvoir le réemploi et le recyclage et de prévenir les effets négatifs sur la santé et l'environnement dus à des polluants potentielle-ment contenus dans ces produits. Veillez à recycler les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles/batteries arrivées en fin de vie afin de rendre utilisables les matériaux recyclables qu'ils contiennent et d'éviter de polluer l'environnement.

Lorsque les piles/batteries peuvent être retirées sans être détruites, vous êtes dans l'obligation de les soumettre à une collecte séparée (afin de retirer les piles/batteries en toute sécurité, veuillez vous reporter à la notice d'emploi). Veillez tout particulièrement à manipuler prudemment les piles/batteries contenant du lithium car celles-ci présentent un risque particulier d'incendie et/ou d'ingestion dans le cas des piles boutons. Veillez réduire dans la mesure du possible la production de déchets dus aux piles en utilisant des piles dotées d'une durée de vie plus longue ou des batteries rechargeables.

Vous obtiendrez plus d'informations sur le recyclage de ces produits auprès de votre municipalité, auprès des points de collecte communaux ou auprès de votre partenaire Sennheiser. Vous pouvez également renvoyer les équipements électriques et électroniques auprès d'un distributeur habilité à les reprendre. Ce faisant, vous apportez une contribution essentielle à la protection de l'environnement et de la santé publique.

### Déclaration UE de conformité

- Directive RoHS (2011/65/EU)

Le soussigné, Sennheiser electronic SE & Co. KG, déclare que l'équipement radioélectrique du type SK 6000, SKM 6000 est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: [www.sennheiser.com/download](http://www.sennheiser.com/download).

### Declaration require for the FCC and ISED

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des réglementations de la FCC et à la norme CNR-210 d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). L'utilisation de l'appareil doit respecter les deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire d'interférences nuisibles, et, (2) il doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient avoir des effets non désirés sur son fonctionnement.

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites définies pour un dispositif numérique de classe B, dans le cadre de la Partie 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nocives pour une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, provoquer des interférences gênantes pour les communications radio. Des risques d'interférences ne peuvent toutefois pas être totalement exclus dans certaines installations. Dans le cas d'interférences gênantes pour la réception des émissions de radio ou télédiffusées (il suffit, pour le constater, d'allumer et d'éteindre l'équipement), l'utilisateur est invité à prendre l'une des mesures suivantes pour les éliminer :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Eloigner l'équipement du récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise ou un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter un revendeur ou un technicien de radio ou télévision expérimenté.

Toute modification non expressément approuvée par Sennheiser electronic Corp. peut annuler le droit de l'utilisateur à l'emploi de l'équipement en question.

#### CNR-210 9 édition Annexe G.1

Ce dispositif fonctionne selon un régime de non brouillage et de non protection. Si l'utilisateur devait chercher à obtenir une certaine protection contre d'autres services radio fonctionnant dans les mêmes bandes de télévision, une licence radio serait requise. Pour en savoir plus, veuillez consulter la Circulaire des procédures concernant les clients CPC 2 1 28. Délivrance de licences sur une base volontaire pour les appareils radio de faible puissance exempts de licence et exploités dans les bandes de télévision d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

## IT

### Dichiarazioni del costruttore

### Condizioni generali e limitazioni per l'utilizzo delle frequenze

Nel paese di utilizzo possono essere in vigore condizioni generali e limitazioni a parte per l'utilizzo delle frequenze.

Prima di mettere in funzione il prodotto informarsi sul seguente sito:

www.sennheiser.com/sifa

#### Garanzia

Per questo prodotto Sennheiser electronic SE & Co. KG offre una garanzia di 24 mesi.

Le condizioni di garanzia attualmente valide possono essere consultate sul sito Internet [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) oppure presso un centro servizi Sennheiser.

### In conformità ai seguenti requisiti

|                                                                         |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti |   | Raccolta carta    |  |
| Direttiva RAE (2012/19/AE)                                              |                                                                                                                                                                             | Raccolta plastica |  |
| Regolamento (UE) 2023/1542                                              |                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                       |

#### Indicazioni per lo smaltimento

Il simbolo barrato del bidone dei rifiuti sul prodotto, sulla batteria/sull'accumulatore (ove applicabile) e/o sulla confezione indica che i prodotti non possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma, a utilizzo terminato, devono essere smaltiti separatamente. Per quanto riguarda le confezioni, attenersi alla raccolta differenziata vigente nel proprio Paese. Lo smaltimento non conforme dei materiali della confezione può nuocere alla salute e all'ambiente.

La raccolta differenziata di apparecchi elettrici ed elettronici vecchi, di batterie/accumulatori (ove applicabile) e confezioni i serve a incentivare il riutilizzo e il riciclaggio e a evitare effetti negativi sulla propria salute e sull'ambiente, ad es. causati da sostanze potenzialmente nocive contenute in tali prodotti. A utilizzo terminato, conferire gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi e le batterie/gli accumulatori presso gli impianti di riciclaggio per rendere utilizzabili i materiali riciclabili ed evitare di inquinare l'ambiente.

Se le batterie/gli accumulatori possono essere estratti senza essere danneggiati irrimediabilmente, si ha l'obbligo di conferirli in impianti di smaltimento (per l'astrazione sicura di batterie/accumulatori vedi le istruzioni per l'uso del prodotto). Maneggiare con cautela soprattutto le batterie/gli accumulatori contenenti litio, poiché presentano rischi particolari come rischio di incendio e/o di ingestione nel caso delle batterie a bottone. Ridurre il più possibile la generazione di rifiuti derivanti dalle batterie, impiegando batterie con una durata più lunga o accumulatori ricaricabili.

Ulteriori informazioni sul riciclaggio di questi prodotti sono disponibili presso l'amministrazione comunale locale, i centri di raccolta comunali oppure presso un centro servizi Sennheiser. Gli apparecchi elettrici ed elettronici vecchi possono essere restituiti anche presso i distributori che hanno l'obbligo di ritiro. In questo modo si fornisce un importante contributo alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

### Dichiarazione di conformità UE

- Direttiva RoHS (2011/65/EU)

Il fabbricante, Sennheiser electronic SE & Co. KG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio SK 6000, SKM 6000 è conforme alla direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.sennheiser.com/download

## ES

### Declaraciones del fabricante

### Condiciones marco y limitaciones sobre la utilización de frecuencias

Es posible que en su país tengan validez condiciones marco y limitaciones especiales sobre la utilización de frecuencias. Antes de poner el producto en funcionamiento, infórmese al respecto en la dirección siguiente:

www.sennheiser.com/sifa

### Garantía

Sennheiser electronic SE & Co. KG concede una garantía de 24 meses sobre este producto.

Puede consultar las condiciones de garantía actuales en la página de Internet [www.sennheiser.com](http://www.sennheiser.com) u obtenerlas de su distribuidor Sennheiser.

### Conformidad con las siguientes directivas

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento (UE) 2023/988 relativo a la seguridad general de los productos |    |
| Directiva WEEE (2012/19/UE)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Reglamento (UE) 2023/1542                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### Instrucciones para el desecho

El símbolo tachado del contenedor de basura sobre ruedas en el producto, la batería/pila recargable (de proceder) y/o el envase advierte de que estos productos no se deben desecher con la basura doméstica al final de su vida útil, sino que deben desecharse por separado. Para los envases, observe la separación de desechos de su país. La eliminación inadecuada de los materiales de envasado puede perjudicar su salud y el medio ambiente.

La recolección por separado de aparatos viejos eléctricos y electrónicos, baterías/pilas recargables (de proceder) y envases sirve para promover la reutilización y el reciclaje y evitar efectos negativos para su salud y el medio ambiente, por ejemplo, los que puedan causar los contaminantes que contengan estos productos. Al final de su vida útil, lleve al reciclaje los aparatos eléctricos y electrónicos y las baterías/pilas recargables para aprovechar los materiales reciclables que contienen y evitar ensuciar el medio ambiente.

Si las baterías/pilas recargables pueden extraerse sin destruirlas, tiene la obligación de eliminarlas por separado (para la extracción segura de las baterías/pilas recargables, consulte las instrucciones de manejo del producto). Manipule las baterías/pilas recargables que contengan litio con especial cuidado, ya que suponen riesgos especiales como el incendio y/o el riesgo de ingestión de las pilas de botón. Reduzca la generación de residuos de las baterías en la medida de lo posible utilizando baterías de mayor duración o pilas recargables.

Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos puntos en la administración de su municipio, en los puntos de recogida municipales o de su proveedor Sennheiser. También puede devolver los aparatos eléctricos o electrónicos a los distribuidores que están obligados a aceptarlos. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medio ambiente y la salud pública.

Obtendrá más información sobre el reciclaje de estos puntos en la administración de su municipio, en los puntos de recogida municipales o de su proveedor Sennheiser. También puede devolver los aparatos eléctricos o electrónicos a los distribuidores que están obligados a aceptarlos. Así hará una contribución muy importante para proteger nuestro medio ambiente y la salud pública.

### Declaração UE de conformidade

- Directiva RoHS (2011/65/EU)

Por la presente, Sennheiser electronic SE & Co. KG declara que el tipo de equipo radioeléctrico SK 6000, SKM 6000 es conforme con la Directiva 2014/53/UE.</

## GR

### Δηλώσεις κατασκευαστή

Γενικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη χρήση συχνοτήτων

Στη χώρα σας ενδέχεται να ισχύουν ειδικές προϋποθέσεις και περιορισμοί για τη χρήση συχνοτήτων.

Ενημερωθείτε πριν από την έναρξη χρήσης του προϊόντος στην ακόλουθη διεύθυνση: www.sennheiser.com/sifa

#### Εγγύηση

Η εταιρία Sennheiser electronic SE & Co. KG παρέχει για αυτό τα προϊόντα εγγύησης 24 μηνών.

Τους τρέχοντες έγκυρους όρους εγγύησης μπορείτε να τους βρείτε στο διαδικτυο στη διεύθυνση www.sennheiser.com ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser.

#### Σε συμφωνία προς τις παρακάτω απαιτήσεις

Κανονισμός (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων Οδηγία WEEE (2012/19/ΕΕ) Κανονισμός (ΕΕ) 2023/1542

**Υποδείξεις για την απόρριψη**
Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων στο προϊόν, την μπαταρία/επαναφορτιζόμενη μπαταρία (εφόσον υπάρχει) ή/και τη συσκευασία υποδεικνύει ότι αυτά τα προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα, αλλά πρέπει να απορρίπτονται ξεχωριστά στο τέλος της διάρκειας ζωής τους. Για τη συσκευασία τηρήστε τις διατάξεις για τη διαλογή απορριμμάτων που ισχύουν στη χώρα σας. Η ακατάλληλη απόρριψη των υλικών συσκευασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία σας και το περιβάλλον.

Η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών (εφόσον υπάρχουν) και των συσκευασιών συμβάλλει στη προώθηση της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και στην αποτροπή των αρνητικών συνεπειών για την υγεία και το περιβάλλον εξαιτίας π.χ. της ύπαρξης πιθανών επικινδύνων ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα προϊόντα. Απορρίψτε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα σημεία ανακύκλωσης, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα ανακυκλώσιμα υλικά που περιέχονται σε αυτά και να αποτραπεί η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Αν οι μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς φθορές, υποχρεούστε να τις απορρίψετε ξεχωριστά (για την ασφαλή αφαίρεση των μπαταριών/επαναφορτιζόμενων μπαταριών, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του προϊόντος). Χειρίζεστε με ιδιαίτερη προσοχή τις μπαταρίες/επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που περιέχουν λίθιο, επειδή ενέχουν ιδιαίτερους κινδύνους, όπως κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και κατάποσης στην περίπτωση των μπαταριών σε σχήμα νομίσματος. Μετάωστε την απόρριψη των μπαταριών στο μέγιστο δυνατό χρησιμοποιώντας μπαταρίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, απευθυνθείτε στο δίκυο σας, το δημόσιο σημείο συλλογής ή στην αντιπροσωπεία της Sennheiser. Μπορείτε επίσης να επιστρέψετε τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό στους διανομείς οι οποίοι υποχρεούνται να τον παραλαμβάνουν. Με αυτόν τον τρόπο συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

#### Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

• Οδηγία RoHS (2011/65/ΕΕ)

Με την παρούσα ο/η Sennheiser electronic SE & Co. KG, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός (εξαρτήματα) SK 6000, SKM 6000 πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδικτυο:

www.sennheiser.com/download

## TR

### Üretici Beyanları

**Frekansların kullanımı için çerçeve koşulları ve kısıtlamalar**

Ülkenizde muhtemelen frekansların kullanımı için ayrı çerçeve koşulları ve kısıtlamalar geçerlidir.

Ürünü kullanmadan önce aşağıdaki adresten bilgi alın:

www.sennheiser.com/sifa

#### Garanti

Sennheiser electronic SE & Co. KG bu ürün için 24 aylık bir garanti üstlenmektedir.

Güncel olarak geçerli olan garanti koşullarını, İnternet'ten www.sennheiser.com adresinden veya Sennheiser bayisin-den temin edebilirsiniz.

#### Aşağıdaki şartnamelere uygun olarak

Genel ürün güvenliğine ilişkin Yö-netmelik (AB) 2023/988

WEEE Yönergesi (2012/19/AB)

Düzenleme (AB) 2023/1542

**Atığa ayırma için bilgiler**
Ürün, pil/akü (eğer ilgili ise) ve/veya ambalajda üzerine ça-praz çizgi çekilen çöp kutusu simgesi, bu ürünlerin kullanı-m ömürlerinin sonunda normal ev atığı üzerinden değil, ayrı bir toplama kuruluşunda imha edilmesi gerektiğini bildirir. Ambalaj için ülkenizdeki atık ayırma kurallarına dikkat edin. Ambalaj malzemeleri usulüne uygun imha edilemezse sağ-lık ve çevre için tehlikeye neden olabilir.

Elektrikli ve elektronik eski cihazların, pillerin/akülerin (şayet ilgili ise) ve ambalajların ayrı toplanması tekrar kullanımı ve geri dönüşümü teşvik etmek ve sağ-lık ve çevreye ön. ürün-lerde bulunan potansiyel tehlikeli maddeler nedeniyle olum-suz etkileri önlemek içindir. Elektrikli ve elektronik cihazları ve pilleri/aküleri kullanım ömürlerinin sonunda içerdіđi mal-zemeleri kullanılabilir hale getirmek ve çevrede çöp birikme-sini önlemek için ger dönüşüme gönderilmelidir.

Piller/aküler hasarsız çıkarılabiliyorsa bunlar ayrı olarak imha edilmelidir (piller/akülerin güvenli bir şekilde çıkarılması için ürünün kullanım kılavuzuna bakınız). Özellikle lityum iyon içeren piller/akülerde, bunlar yangın ve/veya dűğme pillerde yutma tehlikesi içerdіđi için dikkatli olunmalıdır. Pil

atıklarının oluşmasını kullanan ömrün uzun piller veya şarj edi-lebilen aküler kullanarak mümkün olduğu kadar azaltın.

Bu ürünlerin geri dönüşümü için ek bilgiyi belediye yöne-timinizde, toplama alma merkezlerinde ya da Sennheiser bayinizden alabilirsiniz. Elektrikli veya elektronik cihazlar ger almakla yükümlü distribütörlere geri verilebilir. Bu şekilde çevremizin ve kamu sağ-lığının korunması için önemli bir katkıda bulunabilirsiniz.

#### AB uygunluk beyanı

- RoHS Yönergesi (2011/65/AB)

İşbu belge ile Sennheiser electronic SE & Co. KG firması SK 6000, SKM 6000 telsiz tipinin 2014/53/AB sayılı yöner-geye uygun olduğunu beyan etmektedir.

AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni aşağıdaki internet adre-sinde incelenebilir:

www.sennheiser.com/download

## ZH

#### 制造商声明

**频率使用的框架条件和限制**

您所在的地区对频率使用可能有特殊的框架条件和限制。

在调试产品前请访问以下网址获取信息：

www.sennheiser.com/sifa

#### 保修

森海塞尔电子有限公司 (Sennheiser electronic SE & Co. KG) 为产品提供 24 个月的保修服务。

有关目前适用的质保条件，请参阅我司网站

www.sennheiser.com 或联系当地森海塞尔合作伙伴。

**使用微功率短距离无线电发射设备应符合国家无线电管理有关规定**

(一) 符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”的具体条款和使用场景，

采用的天线类型和性能；控制、调整及开关等使用方法；

具体条款

无线传声器

用于教育、文化部门的视听训练；电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾

人士的听觉辅助使用；在旅游区作为小型广播设备应用。

若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；若对

当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干

扰或调整后

到无干扰频率后方可重新使用。

1·使用频率及发射功率：

(1) 使用频率：87-108MHz

发射功率限值：

45nW(e.r.p)·手机附带无线传声器；

3mW(e.r.p)·其他设备。

(2) 使用频率：75.4-76MHz, 84-87MHz, 189.9-223MHz

发射功率限值：10mW(e.r.p)

(3) 使用频率：470-510MHz, 630-698MHz

发射功率限值：50mW(e.r.p)

2·占用带宽：不大于200kHz

3·频率容限：100×10-6

使用场景：音乐舞台、演讲台、剧院、会议

天线的类型：单极天线

性能/控制：无线电范围100米

调整及开关产品的使用方法：通过接收器的用户界面

(二) 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额

外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

(三) 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰；也不得提出免受有害干扰保护；

(四) 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法

的无线电台（站）干扰；

(五) 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措

消除干扰后方可继续使用；

(六) 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达

站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的

电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

(七) 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

(八) 微功率设备使用时温度和电压的环境条件

-10℃+ 55℃的工作温度，3个1.5V AA电池，并随附机架式接收器的电源。

| China RoHS                                            | 有害物质   |        |        |              |             |               |
|-------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------|-------------|---------------|
| 零件名称 (Parts)                                          | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBBs) | 多溴联苯醚 (PBDEs) |
| 金属部件 (Metal parts)                                    | X      | □      | □      | □            | □           | □             |
| 电源模块 (Power Module)                                   | X      | □      | □      | □            | □           | □             |
| 电源线/电源线附件 (Cables & Cable Assemblies)                 | X      | □      | □      | □            | □           | □             |
| 电路板/PCB、印刷电路 (Circuit Boards - if available)          | X      | □      | □      | □            | □           | □             |
| 电气零件/附件 (Non-electrical accessories / components)     | X      | □      | □      | □            | □           | □             |
| 外部电力适配器 - 如果包含 (External power supply - if available) | X      | □      | □      | □            | □           | □             |

本表格依据 GB/T 17641 标准编制。
※ 零件含有有害物质或因该零件含有该材料中的含量均在GB/T 26572 标准规定的限量要求以下。
※ 表示没有有害物质或少于限量要求的某一物质材料中的含量符合GB/T 26572 标准规定的限量要求。

#### 保証

Sennheiser electronic SE & Co. KGは、これらの製品を24ヶ月間保証いたします。

現在の保証条件については、弊社ウェブサイト www.sennheiser.com をご覧になるか、最寄りの Sennheiser 正規取扱店にお問い合わせください。

## KO

#### 제조사 선언

주파수 사용을 위한 필수 조건과 제한

국가마다 주파수 사용에 대한 별도 조건 및 제한이 있을 수 있습니다.

제품을 처음 사용하기 전에 다음 주소를 정보를 확인하십시오.

www.sennheiser.com/sifa

#### 보증

Sennheiser electronic SE & Co. KG는 이 제품에 대해 24개월 보증을 제공합니다.

최신 보증 조건에 대해서는 당사의 웹사이트 www.sennheiser.com을 방문하거나 Sennheiser 파트너에게 문의하십시오.

## SPECIFICATIONS

### System

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency range                 | 470 - 714 MHz                                                                                                                                                                                                      |
| Transmission system             | Digital modulation, Long Range Mode (LR): Min. frequency spacing for equidistant grid: 400 kHz Link Density Mode (LD): Min. frequency spacing for equidistant grid: 200 kHz                                        |
| Audio codec                     | LR Mode: SeDAC (Sennheiser Digital Audio Codec) LD Mode: SePAC (Sennheiser Performance Audio Codec)                                                                                                                |
| Dynamic range                   | 111 dB (A) typ.                                                                                                                                                                                                    |
| Latency                         | Analog audio out: 3 ms (LR) / 3.2 ms (LD) Digital audio out: 3 ms (LR) / 3.2 ms (LD) (AES/EBU)                                                                                                                     |
| Total harmonic distortion (THD) | < 0.03 <span> </span> % (@ 1 kHz)                                                                                                                                                                                  |
| Encryption                      | AES 256                                                                                                                                                                                                            |
| Temperature                     | Operation: -10 <span> </span> °C to +50 <span> </span> °C (14 <span> </span> °F to 122 <span> </span> °F) Storage: -25 <span> </span> °C to +70 <span> </span> °C (-13 <span> </span> °F to 158 <span> </span> °F) |
| Relative air humidity           | Operation: Max. 85% at 40°C (non-condensing) Storage: Max. 90% at 40°C (non-condensing)                                                                                                                            |
| Dripping and splashing liquids  | The product must not be exposed to dripping and splashing (IP2X)                                                                                                                                                   |

#### SK 6000

|                               |                                                                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frequency range               | 470.200 to 718.000 MHz                                                                                            |
| Switching band-width          | 88 MHz                                                                                                            |
| Frequency stability           | < 5 ppm                                                                                                           |
| Tunability                    | 25 kHz steps                                                                                                      |
| Lower frequency limit (- 3dB) | Mic/Instruments/Line: adjustable, 30 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz                                             |
| RF output power               | LR Mode: 25 mW rms LD Mode: 1 mW rms                                                                              |
| Audio frequency response      | LR Mode: 30 Hz - 20 kHz (3 dB) LD Mode: 30 Hz - 14 kHz ( 3 dB)                                                    |
| Audio amplification           | Mic: adjustable in 3 dB steps from 0 dB to +42 dB Instruments/Line: adjustable in 3 dB steps from -6 dB to +42 dB |
| Mic/Line input                | 3-pin audio socket                                                                                                |
| Instrument cable emulation    | Adjustable cable length with 3 steps                                                                              |
| Antenna output                | Coaxial socket                                                                                                    |
| Operating time                | 6.5 h (with BA 61 accupack)                                                                                       |

#### SKM 6000

|                               |                                                                   |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Frequency range               | 470.200 to 718.000 MHz                                            |
| Switching band-width          | 88 MHz                                                            |
| Frequency stability           | < 5 ppm                                                           |
| Tunability                    | 25 kHz steps                                                      |
| Lower frequency limit (- 3dB) | Adjustable: 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz                          |
| RF output power               | LR Mode: 25 mW rms LD Mode: 1 mW rms                              |
| Audio frequency response      | LR Mode: 30 Hz - 20 kHz (3 dB) LD Mode: 30 Hz - 14 kHz ( 3 dB)    |
| Audio amplification           | Can be set in 3 dB steps from 0 dB to +62 dB (for each capsule)   |
| Operating time                | 5.5 h (with BA 60 accupack)                                       |
| Dimensions (LxD)              | 270 x 40 mm                                                       |
| Weight                        | approx. 350 g (with BA 60 accupack and ME 9005 microphone module) |

## COMPLIANCE

### SK 6000 | SKM 6000

|             |                                                                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range A1-A4 | 470.200 - 558.000 MHz                                                                                                                         |
| Europe      |                                                            |
| UK          |                                                            |
| USA         |  SK 6000: FCC ID: DMOSK9000 SKM 6000: FCC ID: DMOSKM9000   |
| Canada      | SK 6000: IC: 2099A-SK9000 SKM 6000: IC: 2099A-SKM9000                                                                                         |
| India       | IS 616 / IEC 60065  R-41196606 <span>www.bis.gov.in</span> |
| Brazil      |                                                            |

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para ava-liação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéti-cos e eletromagnéticos de radiofrequência. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar inter-ferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consul-te o site da ANATEL: www.anatel.gov.br CMV SEBR COMERCIO E IMPORTACAO S/A SK 6000: 07714-19-07356 Maior valor de SAR medido: Corpo: 0,15 W/kg SKM 6000: 07862-19-07356 Maior valor de SAR medido: Corpo: 0,12 W/kg

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range A5-A8              | 550.000 - 638.000 MHz                                                                                                                           |
| Europe                   |                                                              |
| UK                       |                                                              |
| Aus-tralia/ New Zea-land |                                                              |
| India                    | IS 616 / IEC 60065  R-41196606 <span>www.bis.gov.in</span> |

|                |                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range B1-B4    | 630.000 - 718.000 MHz                                                                                                                           |
| Europe         |                                                            |
| UK             |                                                            |
| India          | IS 616 / IEC 60065  R-41196606 <span>www.bis.gov.in</span> |
| Range A5-A8 US | 550.000 - 607.800 MHz                                                                                                                           |
| Europe         |                                                            |
| UK             |                                                            |
| USA            |  SK 6000: FCC ID: DMOSK9000 SKM 6000: FCC ID: DMOSKM9000   |
| Canada         | SK 6000: IC: 2099A-SK9000 SKM 6000: IC: 2099A-SKM9000                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Brazil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados para ava-liação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéti-cos e eletromagnéticos de radiofrequência. Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar inter-ferência em sistemas devidamente autorizados. Para maiores informações, consul-te o site da ANATEL: <span>www.anatel.gov.br</span> CMV SEBR COMERCIO E IMPORTACAO S/A SK 6000: 07714-19-07356 Maior valor de SAR medido: Corpo: 0,15 W/kg SKM 6000: 07862-19-07356 Maior valor de SAR medido: Corpo: 0,12 W/kg |                                                                                       |

|                |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range A1-A4 JP | 470.150 - 558.000 MHz                                                                                                                                                                                      |
| Japan          |  SK 6000 SKM 6000  202-LSE007 204-LSE074 |

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range A5-A8 JP | 550.000 - 638.000 MHz                                                                                                                                                                                          |
| Japan          |  SK 6000 SKM 6000  202-LSE078 204-LSE075 |

|                |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range B1-B4 JP | 630.000 - 713.850 MHz                                                                                                                                                                                          |
| Japan          |  SK 6000 SKM 6000  202-LSE079 204-LSE076 |

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range A1-A4 KR | 470.100 - 558.000 MHz                                                                                                                                     |
| South Korea    |  SK 6000 SKM 6000 MSIP-CRM-SE9-SK9000-A1-A4 MSIP-CRM-SE9-SKM9000-A1-A4 |

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range A5-A8 KR | 550.000 - 638.000 MHz                                                                                                                                     |
| South Korea    |  SK 6000 SKM 6000 MSIP-CRM-SE9-SK9000-A5-A8 MSIP-CRM-SE9-SKM9000-A5-A8 |

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Range B1-B4 KR | 630.000 - 697.000 MHz                                                                                                                                     |
| South Korea    |  SK 6000 SKM 6000 MSIP-CRM-SE9-SK9000-B1-B4 MSIP-CRM-SE9-SKM9000-B1-B4 |