

## Microphones 4

### Micrófono de condensador de RF

# MKH 60-1

#### Descripcion

El MKH 60 es un micrófono ligero tipo 'cañón corto'. Es versátil y fácil de manejar, y su magnífica supresión de ruido lateral lo hace una excelente elección para aplicaciones en filmaciones y reportajes. Su alto grado de direccionalidad asegura una alta calidad de sonido para aplicaciones a distancia.


**Num. de art.03148**

#### Características

- Ruido propio inherente extremadamente bajo
- Alta sensibilidad
- Alta direccionalidad a través de todo el rango de frecuencia
- Salida balanceada sin transformador y completamente flotante
- Filtro infra-sónico
- Tecnología de transductor simétrico que asegura una distorsión extremadamente baja
- Pre-atenuación ajustable, filtro supresor de bajos ajustable, y énfasis de agudos ajustable
- Resistente y a prueba de cualquier clima
- Ligero cuerpo de metal anodizado, negro

#### Incluye

1 MKH 60, 1 abrazadera MZQ 40 de rápido desacople

#### Accesorios recomendados

Fuente de poder de baterías	MZA 14 P 48 U	Num. de art.02960
Pedestal de mesa	MZT 100	Num. de art.01883
Suspensión elástica	MZS 40	Num. de art.03017
Protector contra viento, de esponja 'velourizada'	MZW 61	Num. de art.03194
Suspensión/agarradera tipo 'pistola'	MZS 20-1	Num. de art.03609
Canastilla protectora contra viento	MZW 60-1	Num. de art.03607
Cubierta de peluche	MZH 60-1	Num. de art.03224

#### Datos técnicos

Patrón de captación	super-cardioid/lobar
respuesta de (audio) frecuencia (micrófono)	50.....20000 Hz
Sensibilidad (a campo abierto, sin carga, a 1 kHz)	40 (12,5) mV/Pa
Impedancia nominal	150 Ohm
Impedancia terminal min.	1000 Ohm
Nivel de ruido equivalente	6 (14) dB
nivel de ruido equivalente	18 (25) dB
Fuente de poder	Phantom 48 +- 4 V
Consumo de corriente	2 mA
Dimensiones	d 25 x 280 mm
Peso	150 g