EW-DX Frequency range V5-7

941.700 - 951.800 MHz & 953.050 - 956.050 MHz & 956.650 - 959.650 MHz

Standard mode - 600 kHz frequency spacing

SENNHEISER

Channel	Frequency
1	941.700
2	942.300
3	942.900
4	943.500
5	944.100
6	944.700
7	945.300
8	945.900
9	946.500
10	947.100
11	947.700
12	948.300
13	948.900
14	949.500
15	950.100
16	950.700
17	951.300
18	953.050
19	953.650
20	954.250

Channel	Frequency
21	954.850
22	955.450
23	956.050
24	956.650
25	957.250
26	957.850
27	958.450
28	959.050
29	959.650

Channel	Frequency

Channel	Frequency

Channel	Frequency

Please contact your radio licensing authority in your country, who will advise you on the available frequencies and transmitter power requirements.
For further details see **www.sennheiser.com/sifa**

Informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen Zulassungsbehörde über die erlaubten Sendefrequenzen und Sendeleistungen.
Weitere Infos finden Sie unter **www.sennheiser.com/sifa**

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG
Am Labor 1, 30900 Wedemark, Germany, www.sennheiser.com, Publ. 04/23, 597248/A01